

**SOCKET OUTLETS INTERLOCKED BY SWITCHGEAR**  
**intended for fixed installation**  
**TAIS-Ex Series - ATEX EXECUTION**

***PRESE INTERBLOCCATE***  
***Per installazione fissa***  
***Serie TAIS EX – ESECUZIONE ATEX***

Execution/Esecuzione:

Group II Category 3G 2D

**Ex nR IIC T5/T6 Gc**  
**Ex tb IIIC T 80.../T140°C Db**

**SAFETY, USE and MAINTENANCE INSTRUCTIONS**  
***ISTRUZIONI DI SICUREZZA, USO E MANUTENZIONE***

IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE 2014/34/EU

**PALAZZOLI S.p.A.**  
Via F. Palazzoli, 31  
25128 BRESCIA - Italy

Tel. +39 030 2015.1  
Fax +39 030 2015.217  
WEB [www.palazzoli.it](http://www.palazzoli.it)  
e-mail [info@palazzoli.it](mailto:info@palazzoli.it)

**QUADRI A PRESE INTERBLOCCATE in contenitore termoindurente serie TAIS-EX**  
**INTERLOCKED SOCKETS ASSEMBLIES in thermosetting enclosure TAIS-EX series**

LIST OF PALAZZOLI INTERLOCKED SOCKET OUTLETS TAIS-EX SERIES COVERED BY THIS DOCUMENT

ELENCO DELLE PRESE BLOCCATE TAIS EX COPERTE DAL PRESENTE DOCUMENTO

| Product groups<br><i>Famiglie prodotto</i> | Sub-groups<br><i>Sotto-famiglie</i> | No. poles<br><i>N. poli</i> | Voltage<br><i>Tensione (V)</i> | Hourly reference<br><i>Rif. Orario</i> | Code<br><i>Codice</i> |              |          |          |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| S.FUSE<br>PR.FUS.                          | 16A (G/D)                           | 2P+PE / 2P+T                | 110                            | 4                                      | 463124EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                |                                        | 463134EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463144EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 230                            | 6                                      | 463126EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                |                                        | 463139EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463149EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 400                            | 9                                      | 463129EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                |                                        | 463136EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463146EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 500                            | 7                                      | 463137EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463147EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                |                                        | >50V                  | 12           | 463128EX |          |          |
|                                            |                                     | 2P+N+PE / 2P+N+T            | 463138EX                       |                                        |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 10                             | 463120EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                | 463130EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                | 463140EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 440-460V                       | 11                                     | 463131EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463141EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 20/32A (G/D)                | 2P+PE / 2P+T                   | 110                                    | 4                     | 472611EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+PE / 3P+T                   |                                        |                       | 472711EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+N+PE / 3P+N+T               |                                        |                       | 472811EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 2P+PE / 2P+T                   | 230                                    | 6                     | 472621EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+PE / 3P+T                   |                                        |                       | 472721EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+N+PE / 3P+N+T               |                                        |                       | 472821EX     |          |          |          |
|                                            | 2P+PE / 2P+T                        |                             | 400                            | 9                                      | 472631EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             |                                |                                        | 472731EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             |                                |                                        | 472831EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             | 500                            | 6                                      | 472751EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             |                                |                                        | 472841EX              |              |          |          |          |
|                                            | 2P+PE / 2P+T                        |                             |                                |                                        | >50V                  | 12           | 472641EX |          |          |
|                                            | 2P+N+PE / 2P+N+T                    |                             | 472761EX                       |                                        |                       |              |          |          |          |
|                                            | 2P+PE / 2P+T                        |                             | 10                             | 472651EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             |                                | 472781EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             |                                | 472871EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             | 440-460V                       | 11                                     | 472741EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             |                                |                                        | 472851EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             |                                |                                        | 380V/440V             | 3            | 472771EX |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             | 472861EX                       |                                        |                       |              |          |          |          |
|                                            | 40A (G/D)                           |                             | 2P+PE / 2P+T                   | 110                                    |                       |              | 4        | 463324EX |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+PE / 3P+T                   |                                        | 463334EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+N+PE / 3P+N+T               |                                        | 463344EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 2P+PE / 2P+T                   | 230                                    | 6                     | 463326EX     |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 463339EX                       |                                        |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 463349EX                       |                                        |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 400                            | 9                                      | 463329EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                |                                        | 463336EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463346EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 500                            | 6                                      | 463337EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                |                                        | 463347EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                |                                        | 7                     | 463328EX     |          |          |          |
|                                            |                                     | 2P+N+PE / 2P+N+T            | 12                             | 463338EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                | 463331EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                | 440-460V                               | 11                    | 463341EX     |          |          |          |
|                                            |                                     | 63A (D)                     | 2P+PE / 2P+T                   | 110                                    | 4                     | 472612EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+PE / 3P+T                   |                                        |                       | 472712EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+N+PE / 3P+N+T               |                                        |                       | 472812EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 2P+PE / 2P+T                   | 230                                    | 6                     | 472622EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+PE / 3P+T                   |                                        |                       | 472722EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+N+PE / 3P+N+T               |                                        |                       | 472822EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 2P+PE / 2P+T                   | 400                                    | 9                     | 472632EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+PE / 3P+T                   |                                        |                       | 472732EX     |          |          |          |
|                                            |                                     |                             | 3P+N+PE / 3P+N+T               |                                        |                       | 472832EX     |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             | 500                            | 6                                      | 472752EX              |              |          |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             |                                |                                        | 472842EX              |              |          |          |          |
|                                            | 2P+PE / 2P+T                        |                             |                                |                                        | 7                     | 472762EX     |          |          |          |
|                                            | 2P+N+PE / 2P+N+T                    |                             | 12                             | 472642EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            | 3P+PE / 3P+T                        |                             |                                | 472762EX                               |                       |              |          |          |          |
|                                            | 3P+N+PE / 3P+N+T                    |                             |                                | 440-460V                               | 11                    | 472742EX     |          |          |          |
|                                            | S. MCB<br>PR.MT                     |                             | 16A (G/D)                      |                                        |                       | 2P+PE / 2P+T | 110      | 4        | 464210EX |
|                                            |                                     |                             |                                |                                        |                       | 3P+PE / 3P+T |          |          | 464310EX |
|                                            |                                     |                             |                                | 3P+N+PE / 3P+N+T                       | 464410EX              |              |          |          |          |
|                                            |                                     |                             |                                | 2P+PE / 2P+T                           | 230                   | 6            | 464220EX |          |          |
|                                            |                                     |                             |                                | 3P+PE / 3P+T                           |                       |              | 464320EX |          |          |
|                                            |                                     |                             |                                | 3P+N+PE / 3P+N+T                       |                       |              | 464420EX |          |          |
|                                            |                                     |                             |                                | 2P+PE / 2P+T                           | 400                   | 9            | 464230EX |          |          |
|                                            |                                     |                             |                                | 3P+PE / 3P+T                           |                       |              | 464330EX |          |          |
|                                            |                                     |                             |                                | 3P+N+PE / 3P+N+T                       |                       |              | 464430EX |          |          |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                | 110                                    | 6                     | 464210EX     |          |          |          |
| 3P+PE / 3P+T                               | 464310EX                            |                             |                                |                                        |                       |              |          |          |          |
| 3P+N+PE / 3P+N+T                           | 464410EX                            |                             |                                |                                        |                       |              |          |          |          |

| Product groups<br><i>Famiglie prodotto</i> | Sub-groups<br><i>Sotto-famiglie</i> | No. poles<br><i>N. poli</i> | Voltage<br><i>Tensione</i><br>(V) | Hourly reference<br><i>Rif. Orario</i> | Code<br><i>Codice</i> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                            | 32A (G/D)                           | 3P+PE / 3P+T                | 110                               | 4                                      | 464711EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 464811EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 230                               | 6                                      | 464621EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   | 9                                      | 464721EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 400                               | 6                                      | 464731EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 464831EX              |
|                                            | 40A (G)                             | 3P+PE / 3P+T                | 230                               | 9                                      | 464339EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 400                               | 6                                      | 464336EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 464346EX              |
|                                            | 63A (D)                             | 3P+PE / 3P+T                | 230                               | 9                                      | 464722EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 400                               | 6                                      | 464732EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 464832EX              |
| <b>S. DIR</b><br><b>PR.DIR.</b>            | 16A (G/D)                           | 2P+PE / 2P+T                | 230                               | 6                                      | 467126EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 400                               | 6                                      | 467136EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 467146EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 110                               | 4                                      | 467124EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 467134EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 230                               | 9                                      | 467144EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 467139EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 400                               | 9                                      | 467149EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                   |                                        | 467129EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 500                               | 7                                      | 467137EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 467147EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | >50V                              | 12                                     | 467128EX              |
|                                            |                                     | 2P+N+PE / 2P+N+T            |                                   |                                        | 467138EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 440-460V                          | 10                                     | 467120EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 467130EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 440-460V                          | 11                                     | 467140EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 467131EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 440-460V                          | 11                                     | 467141EX              |
|                                            | 32A (G/D)                           | 2P+PE / 2P+T                | 230                               | 6                                      | 470226EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 400                               | 6                                      | 470236EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 470246EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 110                               | 4                                      | 470224EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470234EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 230                               | 9                                      | 470244EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470239EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 400                               | 9                                      | 470249EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                   |                                        | 470229EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 500                               | 7                                      | 470237EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 470247EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | >50V                              | 12                                     | 470228EX              |
|                                            |                                     | 2P+N+PE / 2P+N+T            |                                   |                                        | 470238EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 440-460V                          | 10                                     | 470220EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470230EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 440-460V                          | 11                                     | 470240EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470231EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 380V/440V                         | 3                                      | 470241EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470233EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 380V/440V                         | 3                                      | 470243EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470336EX              |
|                                            | 63A (G/D)                           | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 400                               | 6                                      | 470346EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 110                               | 4                                      | 470324EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470334EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 230                               | 6                                      | 470344EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                   |                                        | 470326EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                | 400                               | 9                                      | 470339EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            |                                   |                                        | 470349EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                | 500                               | 7                                      | 470329EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470337EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | >50V                              | 12                                     | 470347EX              |
|                                            |                                     | 2P+PE / 2P+T                |                                   |                                        | 470328EX              |
|                                            |                                     | 2P+N+PE / 2P+N+T            | 440-460V                          | 11                                     | 470338EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470331EX              |
|                                            |                                     | 3P+N+PE / 3P+N+T            | 440-460V                          | 11                                     | 470341EX              |
|                                            |                                     | 3P+PE / 3P+T                |                                   |                                        | 470341EX              |

**Notes:**

- Maximum rated voltage is limited to Vn = 500V.
- The direct 63A interlocked sockets suitable for zone 2 Gas can be mounted in distribution board configuration only if derated at 50A.

**Note:**

- La massima tensione nominale è limitata a Vn = 500V.
- Le prese dirette da 63 A per zona 2 Gas sono montabili in configurazione quadro solamente se declassate a 50A.

| Relation between ambient temperature and ATEX marking temperature<br>Relazione tra temperatura ambiente e temperature di marcatura ATEX |                                            |               |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Version<br>Versioni                                                                                                                     | Rated current [A]<br>Corrente nominale [A] | Tamb          | EX Marking<br>Marcatura Ex | Tcable<br>Tcavo |
| FUS                                                                                                                                     | 16                                         | -40°C ÷ +40°C | Ex nR IIC T6 Gc            | /               |
|                                                                                                                                         | 20                                         |               |                            |                 |
|                                                                                                                                         | 40                                         |               |                            |                 |
| MCB                                                                                                                                     | 16                                         |               |                            |                 |
|                                                                                                                                         | 32                                         |               |                            |                 |
|                                                                                                                                         | 40                                         |               |                            |                 |
| DIR                                                                                                                                     | 16                                         | -40°C ÷ +50°C | Ex nR IIC T6 Gc            | /               |
|                                                                                                                                         | 32                                         | -40°C ÷ +65°C | Ex nR IIC T5 Gc            | 95°C            |
|                                                                                                                                         |                                            | -40°C ÷ +50°C | Ex nR IIC T6 Gc            | /               |
|                                                                                                                                         |                                            | -40°C ÷ +65°C | Ex nR IIC T5 Gc            | 95°C            |
|                                                                                                                                         |                                            | -40°C ÷ +50°C | Ex nR IIC T6 Gc            | /               |
|                                                                                                                                         | 63                                         | -40°C ÷ +65°C | Ex nR IIC T5 Gc            | 95°C            |
| FUS                                                                                                                                     | 16                                         | -40°C ÷ +40°C | Ex tb IIIC T80°C Db        | /               |
|                                                                                                                                         | 32                                         |               | Ex tb IIIC T100°C Db       |                 |
|                                                                                                                                         | 40                                         |               | Ex tb IIIC T115°C Db       |                 |
|                                                                                                                                         | 63                                         |               | Ex tb IIIC T125°C Db       |                 |
| MCB                                                                                                                                     | 16                                         |               | Ex tb IIIC T80°C Db        | /               |
|                                                                                                                                         | 32                                         |               | Ex tb IIIC T100°C Db       |                 |
|                                                                                                                                         | 40                                         |               | Ex tb IIIC T115°C Db       |                 |
|                                                                                                                                         | 63                                         |               | Ex tb IIIC T125°C Db       |                 |
| DIR                                                                                                                                     | 16                                         | -40°C ÷ +50°C | EX tb IIIC T90°C Db        | /               |
|                                                                                                                                         | 32                                         | -40°C ÷ +65°C | EX tb IIIC T105°C Db       | 95°C            |
|                                                                                                                                         |                                            | -40°C ÷ +50°C | EX tb IIIC T110°C Db       | /               |
|                                                                                                                                         |                                            | -40°C ÷ +65°C | EX tb IIIC T125°C Db       | 95°C            |
|                                                                                                                                         | 63                                         | -40°C ÷ +50°C | EX tb IIIC T125°C Db       | /               |
|                                                                                                                                         |                                            | -40°C ÷ +65°C | EX tb IIIC T140°C Db       | 95°C            |

#### MARKINGS OF INTERLOCKED OUTLETS EQUIPMENT

##### MARCATURE DELLE PRESE INTERBLOCCATE

Marking example of equipment suitable for Gas and Dust (EPL Gc and Db)

Esempi di marcatura per Gas e Polveri (EPL Gc e Db)

|                                                                                          |                                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Palazzoli</b> via F.Palazzoli,31-25128-Brescia-Italy                                  |                                                                                                    | <b>2017W23</b>                                                      |
| <b>XXXXXXEX</b>                                                                          |                                                                                                    |                                                                     |
| 16A 6h 400 V ~ 3P+N+T IP66<br>-40°C ≤ Tamb ≤ +XX°C/+XX°C                                 |                                                                                                    |                                                                     |
|  0051 |  II 3G<br>II 2D | Ex nR IIC Tx/Tx Gc<br>Ex tb IIIC Txx°/xx°C Db<br>IECEx EXA 15.0004X |
| TÜV IT 13 ATEX 049X                                                                      |                                                                                                    |                                                                     |

Marking example of equipment suitable for Gas and Dust (EPL Gc and Db)

with current derated for Gas (EPL Gc)

Esempi di marcatura per Gas e Polveri (EPL Gc e Db)

con corrente ridotta per Gas (EPL Gc)

|                                                                                          |                                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Palazzoli</b> via F.Palazzoli,31-25128-Brescia-Italy                                  |                                                                                                    | <b>2017W23</b>                                                      |
| <b>XXXXXXEX</b>                                                                          |                                                                                                    |                                                                     |
| 16A(G) 32A(D) 6h 400 V ~ 3P+N+T IP66<br>-40°C ≤ Tamb ≤ +XX°C/+XX°C                       |                                                                                                    |                                                                     |
|  0051 |  II 3G<br>II 2D | Ex nR IIC Tx/Tx Gc<br>Ex tb IIIC Txx°/xx°C Db<br>IECEx EXA 15.0004X |
| TÜV IT 13 ATEX 049X                                                                      |                                                                                                    |                                                                     |

Marking example of equipment suitable only for Dust (EPL Db)

Esempi di marcatura solo per Polveri (EPL Db)

|                                                                                          |                                                                                           |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Palazzoli</b> via F.Palazzoli,31-25128-Brescia-Italy                                  |                                                                                           | <b>2017W23</b>                                |
| <b>XXXXXXEX</b>                                                                          |                                                                                           |                                               |
| 63A 6h 400 V ~ 3P+N+T IP66<br>-40°C ≤ Tamb ≤ +XX°C/+XX°C                                 |                                                                                           |                                               |
|  0051 |  II 2D | Ex tb IIIC Txx°/xx°C Db<br>IECEx EXA 15.0004X |
| TÜV IT 13 ATEX 049X                                                                      |                                                                                           |                                               |

Warning Labels:  
Etichette avvertenze:

Fuses - Fusibili:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVERTIMENTO - NON APRIRE QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA<br>WARNING - DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT                                                                                                                                                                                        |
| AVVERTIMENTO - NON APRIRE QUANDO IN TENSIONE<br>WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTENZIONE - UTILIZZARE FUSIBILI CON CORRENTE "In" MASSIMA NON SUPERIORE A QUELLA INDICATA NELLA MARCATURA DELLA PRESA E DEL TIPO RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI<br>WARNING - USE ONLY FUSES WITH MAXIMUM NOMINAL CAPACITY "In" NOT EXCEEDING THE MAXIMUM INDICATED ON THE LABEL OF THE SOCKET AND OF THE TYPE MENTIONED ON THE INSTRUCTIONS |
| ATTENZIONE - POTENZIALE PERICOLO ACCUMULO CARICHE ELETTROSTATICHE - VEDI ISTRUZIONI<br>WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTION                                                                                                                                                                               |

MCB - Magnetotermico:

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVERTIMENTO - NON APRIRE QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA<br>WARNING - DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT     |
| AVVERTIMENTO - NON APRIRE QUANDO IN TENSIONE<br>WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED                                                                  |
| AVVERTIMENTO - PERICOLO POTENZIALI CARICHE ELETTROSTATICHE - VEDERE ISTRUZIONI<br>WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTION |

Direct - Diretta

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVERTIMENTO - NON APRIRE QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA<br>WARNING - DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT                                                                 |
| AVVERTIMENTO - NON APRIRE QUANDO IN TENSIONE<br>WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED                                                                                                                              |
| ATTENZIONE - PERICOLO POTENZIALI CARICHE ELETTROSTATICHE - VEDERE ISTRUZIONI<br>WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTION                                                               |
| ATTENZIONE - LE PRESE DA 63A IN QUADRO CON CASSETTE DI DERIVAZIONE PER ZONA 2 DEVONO ESSERE DECLASSATE A 50A<br>WARNING: 63A SOCKETS IN DISTRIBUTION BOARD WITH JUNCTION BOXES FOR ZONE 2 SHALL BE DERATED TO 50A |

T cable - Tcavo

If Tamb=xx°C, Tcable=xx°C  
se Tamb=xx°C, Tcavo=xx°C

Legend/Legend:

| xxxxxxEX                                                                            | Palazzoli product code                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codice prodottoPalazzoli                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CE marking in reference to the ATEX Directive 2014/34/EU, applied together with the EU-type examination procedure as per Annex VII of Directive 2014/34/EU.<br>The id number of Notified body concerning the ATEX directive is only related to category 2D products.                                       | Marchatura CE in riferimento alla direttiva ATEX 2014/34/UE, applicata contestualmente alla procedura di esame di tipo UE secondo allegato VII della direttiva 2014/34/UE.<br>Il numero identificativo dell' organismo notificato in riferimento alla direttiva ATEX è relativo soltanto ai prodotti in categoria 2D. |
|  | Electrical apparatus constructed and tested for use in an explosive atmosphere, in accordance with Annex II of Directive 2014/34/EU                                                                                                                                                                        | Apparato elettrico costruito e testato per essere utilizzato in atmosfera esplosiva, conformemente all'allegato II della direttiva 2014/34/UE                                                                                                                                                                         |
| TUV 13 ATEX 049X                                                                    | Number of Atex certificate issued by Notified Body                                                                                                                                                                                                                                                         | Numero di certificato Atex emesso dall'Organismo Notificato                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IECEx EXA 15.0004X                                                                  | Number of IECEx CoC issued by Notified Body                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero di CoC IECEx emesso dall'Organismo Notificato                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017 Wxx                                                                            | Data production: Year and week of production, in accordance with Directive 2014/34/EU (Annex II)                                                                                                                                                                                                           | Data di produzione: anno e settimana di produzione, conformemente all'allegato II della direttiva 2014/34/UE                                                                                                                                                                                                          |
| Current – hour reference - ~ - poles                                                | Additional technical information, for example the equipment rated current, voltage, etc.                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni tecniche addizionali, per esempio la corrente nominale, la tensione etc.                                                                                                                                                                                                                                 |
| -XX°C ≤ Ta ≤ XX°/XX°C                                                               | Ambient temperature range; see table pag.4 of this document                                                                                                                                                                                                                                                | Temperatura ambientale di servizio; vedi la tabella a pag 4 di questo documento                                                                                                                                                                                                                                       |
| II                                                                                  | Group II. Equipment intended for use in places with presence of explosive atmosphere, other than underground sites, mines, tunnels, etc., identified according to the criteria as per article 1 and Annex I of Directive 2014/34/EU (ATEX)                                                                 | Apparecchiatura per Gruppo II, per utilizzo in presenza di atmosfera esplosiva diversa da siti sotterranei, miniere, tunnel etc. identificata secondo i criteri dell'articolo 1 e allegato I della direttiva 2014/34/UE (ATEX)                                                                                        |
| 3G                                                                                  | 3 = Category 3: Equipment designed to be capable of functioning in conformity with the operated parameters established by the manufacturer and ensuring a normal level of protection<br>G = Equipment intended for use in the presence of gas<br>Equipment suitable for installation in Zone 2             | 3 = Categoria 3: apparecchiatura progettata per funzionare in conformità ai parametri operative stabiliti dal costruttore e assicurando un livello di protezione normale.<br>G = apparecchiatura intesa per l'utilizzo in presenza di gas<br>Apparecchiatura adatta all'utilizzo in Zona 2.                           |
| 2D                                                                                  | 2 = Category 2: Equipment designed to be capable of functioning in conformity with the operated parameters established by the manufacturer and ensuring a high level of protection<br>D = Equipment intended for use in the presence of combustible dust<br>Equipment suitable for installation in Zone 21 | 2 = Categoria 2: apparecchiatura progettata per funzionare in conformità ai parametri operative stabiliti dal costruttore e assicurando un livello di protezione alto.<br>D = apparecchiatura intesa per l'utilizzo in presenza di polveri combustibili<br>Apparecchiatura adatta all'utilizzo in Zona 21.            |
| Ex                                                                                  | Equipment designed and realized in accordance with harmonized standards EN 60079 series (for presumption of conformity to 2014/34/EU), which provides a level of protection against explosive atmospheres ignition suitable for the installation in the declared Zone.                                     | Apparecchiatura progettata e costruita in accordi con le norme armonizzate della serie EN 60079 (per presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE), che garantisce un livello di protezione contro le atmosfere esplosive adatto all'installazione nelle zone dichiarate.                                      |
| nR                                                                                  | Electrical apparatus protected by restricted-breathing enclosure "nR" (in accordance with the harmonized standard EN 60079-15), that is designed to restrict the entry of gases, vapours and mists, intended for use in presence of gas or flammable vapours.                                              | Apparato elettrico protetto da custodia a respirazione limitata "nR" (in accordo alla normativa armonizzata EN 60079-15), che è progettata per limitare l'ingresso di gas, vapori e nebbie, intesa per l'uso in presenza di gas o vapori infiammabili                                                                 |
| IIC                                                                                 | Group II. Equipment intended for use in places with presence of explosive gas atmosphere other than mines susceptible to firedamps Group Subdivision IIC: a typical gas is hydrogen                                                                                                                        | Gruppo II: apparecchiatura intesa per usi in luoghi con presenza di atmosfere esplosive gassose diverse dalle miniere di gas grisou Gruppo suddivisione IIC: un gas tipico è l'idrogeno.                                                                                                                              |
| Tx/Tx                                                                               | Temperature class T5 or T6 = Maximum surface temperature 100 or 85 °C, see pag 3 of this document                                                                                                                                                                                                          | Classe di temperature T6 = massima temperatura superficiale 100 o 85°C vedi pag 3 di questo documento                                                                                                                                                                                                                 |
| Gc                                                                                  | Level of protection "c" - EPL "Gc": the equipment is not a source of ignition in normal operations and suitable for the installation in Zone 2.                                                                                                                                                            | Livello di protezione "c" – EPL "Gc": l'apparecchiatura non è una sorgente di innesco nel funzionamento normale ed è adatto a installazione in zona 2.                                                                                                                                                                |
| tb                                                                                  | Electrical apparatus protected against explosive dust atmosphere                                                                                                                                                                                                                                           | Apparecchiatura elettrica protetta contro le atmosfere di polveri                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | ignition by an enclosure providing dust ingress protection and a means to limit surface temperatures (type of protection "t" in accordance with the harmonized standard EN 60079-31).                   | esplosive da una custodia con protezione all'ingresso di polvere e limitazione della temperatura superficiale (Tipo di protezione "t" secondo la norma armonizzata EN60079-31).                                                                                 |
| IIIC                                                                          | Group III. Equipment intended for use in places with presence of explosive dust atmosphere other than mines susceptible to firedamps.<br>Group Subdivision IIIC: conductive dust                        | Gruppo III. Apparecchiatura per utilizzo in presenza di atmosfere con polvere esplosiva diversa da miniere suscettibili a gas grisou. Suddivisione IIIC: polveri conduttive.                                                                                    |
| T XX/XX°C                                                                     | Maximum surface temperature XX/XX °C, for dust ignition risk, depending on the maximum ambient temperature, see table pag.4 of this document                                                            | Massima temperatura superficiale XX/XX °C, per rischio di innesco della polvere che dipende dalla massima temperatura ambientale, vedi tabella a pag 4 di questo documento                                                                                      |
| Tcable/Tcavo                                                                  | Minimum service temperature that wiring cable has to guarantee; see table pag.4 of this document                                                                                                        | Minima temperatura di servizio che il cavo per il cablaggio deve garantire; vedi tabella a pag 4 di questo documento                                                                                                                                            |
| Db                                                                            | level of protection "b" (EPL "Db": the equipment is not a source of ignition in normal operations or during expected malfunctions) and suitable for the installation in Zone 21                         | Livello di protezione "b" (EPL "Db": l'apparecchiatura non è una sorgente di innesco durante il normale utilizzo o in presenza di un guasto prevedibile) e adatta all'installazione in Zona 21.                                                                 |
| IP66                                                                          | Level of protection against solid foreign bodies. First characteristic numeral 6 : dust-tight<br>Level of protection against water. Second characteristic numeral 6: protected against powerful jetting | Livello di protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi. Primo numero caratteristico 6: protetto contro l'ingresso della polvere<br>Livello di protezione contro l'ingresso di acqua. Secondo numero caratteristico 6: protezione contro getti potenti |
| <b>NB:</b><br>For ambient temperature see the table at pag 4 of this document |                                                                                                                                                                                                         | <b>NB:</b><br>Per la temperatura ambiente vedi la tabella a pag 4 di questo documento                                                                                                                                                                           |

**1. Zones definition according to Directive 1999/92/EC**  
**Definizione delle zone secondo la Direttiva 1999/92/CE**

In places and for types of installation subject to Directive 99/92/EC the employer must classify the zones on the basis of Annex I of the same Directive as regards the danger of the formation of explosive atmospheres due to the presence of gas or dust.

In luoghi e per tipi di installazione soggetti alla direttiva 99/92/CE il datore di lavoro deve classificare le zone sulla base dell'allegato I della direttiva in riferimento al pericolo di formazione di atmosfera esplosiva di gas o polvere.

Zone classification as per Directive 1999/92/EC:

|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone 0  | A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of flammable substances in the form of gas, vapour or mist is present continuously or for long periods or frequently.                                               | Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.                                                              |
| Zone 20 | A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud or combustible dust is present continuously, or for long periods of frequently.                                                                                               | Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.                                                                                                          |
| Zone 1  | A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture of air and inflammable substances in the form of gas, vapour or mist is likely to occur in normal operation occasionally.                                                    | Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.                                                            |
| Zone 21 | A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud or combustible dust is likely to occur in normal operation occasionally.                                                                                                      | Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.                                                                                        |
| Zone 2  | A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture of air and inflammable substances in the form of gas, vapour or mist is not likely to occur in normal operation but, if it does occur, will persist for a short period only. | Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata. |
| Zone 22 | A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud or combustible dust is not likely to occur in normal operation but, if it does occur, will persist for a short period only.                                                   | Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata.                                                       |

| Installation suitability table as per Annex II § B Directive 1999/92/EC<br><i>Tabella di idoneità di installazione come da allegato II § B Direttiva 1999/92/CE</i> |   |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------|
| Product Category according to Directive 2014/34/EU for Group II<br><i>Categoria di prodotto secondo Direttiva 2014/34/UE Gruppo II</i>                              |   | GAS<br>GAS | DUST<br>POLVERE |
| 1                                                                                                                                                                   | G | Zone 0     |                 |
|                                                                                                                                                                     | D |            | Zone 20         |
| 2                                                                                                                                                                   | G | Zone 1     |                 |
|                                                                                                                                                                     | D |            | Zone 21         |
| 3                                                                                                                                                                   | G | Zone 2     |                 |
|                                                                                                                                                                     | D |            | Zone 22         |

| TEMPERATURE CLASS TABLE (for gas atmosphere)<br><i>TABELLA DI CLASSI DI TEMPERATURA (per atmosfere gassose)</i> |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Maximum Surface Temperature (°C)<br><i>Massima temperatura superficiale</i>                                     | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |
| Temperature Class<br><i>Classe di temperatura</i>                                                               | T1  | T2  | T3  | T4  | T5  | T6 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WARNING!!</b><br>before starting the installation check that the classification of the zones has been carried out correctly with reference to Directive 1999/92/EC (For example using harmonized standards EN 60079-10-1 for gas and/or EN 60079-10-2 for presence of combustible dust) | <b>ATTENZIONE!!</b><br>Prima di installare l'apparecchiatura, verificare che la classificazione delle aree sia stata eseguita correttamente in accordo alla Direttiva 1999/92/CE (Per esempio utilizzando le norme armonizzate EN 60079-10-1 per gas e/o EN 60079-10-2 per la presenza di polvere combustibile) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WARNING!!</b></p> <p>Do not install the TAIS-EX interlocked sockets in places classified as Zone 0, Zone 20 and Zone 1.</p> <p>The TAIS-EX interlocked sockets can only be installed if completely intact. Ordinary and extraordinary maintenance operations can only be performed by qualified and skilled personnel.</p> <p>The TAIS-EX interlocked sockets must under no circumstances be modified unless specified in this instruction.</p> <p>The TAIS-EX interlocked sockets are not suitable for installation in places with an ambient temperature out of ranges prescribed in table at pag 4</p> <p>Comply with the instructions given on the labels affixed to the wall-mounted TAIS-EX interlocked sockets.</p> <p><b>For the use of SOCKET OUTLET equipment in aggressive environments, contact Palazzoli directly</b></p> | <p><b>ATTENZIONE!!</b></p> <p>Non installare le prese interbloccate serie "TAIS-EX" in aree classificate Zona 0, Zona 20 e Zona 1</p> <p>Le prese interbloccate serie "TAIS-EX" possono essere installate solo se completamente integre.</p> <p>Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguite solo da personale qualificato e specializzato.</p> <p>Le prese interbloccate serie "TAIS-EX" non devono essere in nessuna circostanza modificate, tranne per quanto specificato in queste istruzioni.</p> <p>Le prese interbloccate serie "TAIS-EX" non sono possono essere installate in luoghi con temperatura ambiente fuori dagli intervalli di temperatura prescritti a pag 4</p> <p>Rispettare le istruzioni riportate sulle etichette apposte sulle pareti della custodia delle prese interbloccate serie "TAIS-EX".</p> <p><b>Per l'uso delle prese interbloccate serie "TAIS-EX" in ambienti aggressivi, contattare direttamente Palazzoli</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WARNING!!</b></p> <p>Installations of electrical systems in hazardous areas shall be carried out by personnel trained on the applicable code of practice, national rules and/or international standards</p> <p>(for example <b>EN 60079-14 – Explosive atmospheres - Part 14: Electrical Installations design, selection and erection</b>)</p> | <p><b>ATTENZIONE!!</b></p> <p>L'installazione di impianti elettrici in zone con pericolo di esplosione deve essere effettuata da personale esperto, formato e addestrato alla regola dell'arte, alle leggi, norme nazionali e / o internazionali applicabili.</p> <p>(per esempio <b>EN 60079-14 - Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici</b>)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TABLE OF ZONES WHERE THE PALAZZOLI SOCKET OUTLETEQUIPMENT CAN BE INSTALLED**  
**TABELLA DELLE ZONE DOVE LE PRESE INTERBLOCCATE POSSONO ESSERE INSTALLATE**

| 2014/34/EU Group and Category<br>2014/34/EU Gruppo e Categoria | GAS<br>GAS | DUST<br>POLVERE    |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| II 3G 2D                                                       | Zone 2     | Zone 22<br>Zone 21 |

**Before installing the SOCKET OUTLET equipment ensure that:**

- in places with an atmosphere with the presence of combustible dust, **the ignition temperature of the dust is greater than the temperature indicated in the marking** according to hazardous areas installations rules (EN 60079-14);
- in places with an atmosphere with the presence of gas, **the ignition temperature of the gas is greater than Temperature Class given in the marking** according to hazardous areas installations rules (EN 60079-14).

**Prima di procedere all'installazione delle prese interbloccate serie TAIS Ex assicurarsi che:**

- nei luoghi con atmosfera esplosiva per la presenza di polvere combustibile, **la temperatura di innesco della polvere sia superiore alla temperatura riportata in marcatura**, in accordo alle regole di installazione in aree pericolose (EN 60079-14).
- nei luoghi con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, **la temperatura di innesco del gas sia superiore a quella specificata dalla classe di temperatura riportata in marcatura**, in accordo alle regole di installazione in aree pericolose (EN 60079-14).

## 2. TECHNICAL DATA DATI TECNICI

The equipment is realized by a non-metallic enclosure.  
The enclosures are suitable to withstand an impact (mechanical danger) as follows:

Le apparecchiature sono realizzate in custodia non metallica.  
Le custodie sono capaci di sopportare un impatto (pericolo meccanico) come segue:

|                           |                       |                      |                           |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Risk of mechanical danger | High                  | Rischio meccanico    | Alto                      |
| Part of enclosure         | Maximum Energy Impact | Parti della custodia | Massima energia d'impatto |
| Parts of Enclosure        | 7 J                   | Parti della custodia | 7 J                       |

Enclosures are provided by internal connection screws for the connection of an earthing conductor.

The types of protection and degree of protection are guaranteed by a gasket joints.

**The good condition of any gaskets shall be verified on every opening of enclosure.**

The equipment is designed and realized with entries into enclosure indicated at clause 4 in this document.

Le custodie sono provviste di morsetto interno per un conduttore di terra. Il tipo e il grado di protezione sono garantiti da una guarnizione.

**Il buono stato di conservazione di tutte le guarnizioni deve essere verificato ad ogni apertura della custodia.**

L'apparecchiatura è progettata e prodotta con gli ingressi in custodia indicati nel capitolo 3 del presente documento.

| TECHNICAL INFORMATION<br>INFORMAZIONI TECNICHE                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Maximum rated voltage - <i>Massima tensione nominale</i>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                 | >50 V up to 500 V c.a.; 110/230/400/500V c.a.                                                                                                                                                                                                 |                               |                               |
| Frequency - <i>Frequenza</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                 | 50-60Hz (all types other than the models declared for hour reference 10 h - <i>tutte le versioni tranne quelle con rif. 10h</i> )<br>100-300 Hz (only for types declared for hour reference 10 h – <i>solo per modelli con rif. 10 h</i> )    |                               |                               |
| Utilization Categories – <i>Categorie di utilizzo (IEC 60947-3)</i>                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                 | AC-23A AC-3 (for all types other than the models declared for hour reference 10 h - <i>tutte le versioni tranne quelle con rif. 10h</i> )<br>AC-22 (only for types declared for hour reference 10 h – <i>solo per modelli con rif. 10 h</i> ) |                               |                               |
| Insulation class – <i>Classe di isolamento</i>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                 | II                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |
| Ambient temperature for use – <i>Temperatura ambiente di utilizzo</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                 | See table pag 4 of this document – <i>Vedi pag 4 di questo documento</i>                                                                                                                                                                      |                               |                               |
| Degree of protection – <i>Grado di protezione</i>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                 | IP66                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                               |
| Type of cables for connection<br><i>Tipo di cavi per la connessione</i>                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | Cross section<br><i>Sezione</i> | Socket outlets<br>rated current<br><i>Corrente nominale</i><br>[A]                                                                                                                                                                            | Minimum<br>[mm <sup>2</sup> ] | Maximum<br>[mm <sup>2</sup> ] |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                            | 2,5                           | 6                             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                 | 16 < I <sub>n</sub> ≤ 32                                                                                                                                                                                                                      | 4                             | 10                            |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                 | 40                                                                                                                                                                                                                                            | 6                             | 16                            |
|                                                                                                                                                                                                 | For 63 A cables with service temperature 105°C shall be used<br><i>Per le 63A devono essere utilizzati cavi con temperatura di servizio di 105°C</i> |                                 | 63                                                                                                                                                                                                                                            | 10                            | 25                            |
| Maximum No. of single wire to connecting on each pole of the switchgear or MCB terminals<br><i>Massimo numero di cavi connettabili ad ogni terminale dell'interruttore o del magnetotermico</i> |                                                                                                                                                      |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |
| No. ingress into enclosure and type<br><i>N. di ingressi in custodia e tipo</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                 | See clause 4 of this instructions<br><i>Vedi capitolo 4 del presente documento</i>                                                                                                                                                            |                               |                               |

| FASTENERS TECHNICAL DATA<br>up to diameter M6<br>(EQUIPMENT)<br><i>DATI TECNICI DEI FILETTI fino a M6<br/>(APPARECCHIATURA)</i> |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type of screw<br><i>Tipo di filetto</i>                                                                                         | Minimum tightening torque<br><i>Minima coppia di serraggio</i><br>[Nm] |
| M4                                                                                                                              | 2                                                                      |
| M5                                                                                                                              | 2,5                                                                    |
| M6                                                                                                                              | 3                                                                      |

| FASTENERS TECHNICAL DATA<br>TERMINALS OF THE INTERLOCKING SWITCHES<br><i>DATI TECNICI DEI FILETTI (MORSETTI)</i> |                                  |                                                                        |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type of interlock<br><i>Tipo di presa</i>                                                                        |                                  | Minimum tightening torque<br><i>Minima coppia di serraggio</i><br>[Nm] | Maximum tightening torque<br><i>Massima coppia di serraggio</i><br>[Nm] |
| SWITCHGEAR from 16 A to 32 A                                                                                     | <i>INTERRUTTORE da 16 A 32 A</i> | 1,5                                                                    | 2,5                                                                     |
| SWITCHGEAR 63 A                                                                                                  | <i>INTERRUTTORE 63 A</i>         | 2,5                                                                    | 3                                                                       |
| MCB 16 A                                                                                                         | <i>MAGNETOTERMICO 16 A</i>       | 2                                                                      | 2,2                                                                     |
| MCB 32 A                                                                                                         | <i>MAGNETOTERMICO 32 A</i>       |                                                                        |                                                                         |
| MCB 40 A                                                                                                         | <i>MAGNETOTERMICO 40 A</i>       |                                                                        |                                                                         |
| MCB 63 A                                                                                                         | <i>MAGNETOTERMICO 63 A</i>       |                                                                        |                                                                         |



| TERMINALS CAPACITY<br>CAPACITÀ DI CONNESSIONE DEI MORSETTI      |                                                        |                                                      |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type                                                            | Tipo                                                   | Minimum cross-sectional area<br>Minima sezione [mm²] | Maximum cross-sectional area<br>Massima sezione [mm²] |
| Terminals of the switchgear in socket outlets from 16 A to 32 A | Morsetti degli interruttori delle prese da 16 A a 32 A | 0,5                                                  | 16                                                    |
| Terminals of the switchgear in socket outlets 40 A              | Morsetti dell'interruttore nelle prese da 40 A         | 4                                                    | 25                                                    |
| Terminals of the switchgear in socket outlets 63 A              | Morsetti dell'interruttore nelle prese da 63 A         |                                                      |                                                       |
| Terminals of the MCB in 16 A socket outlets                     | Morsetti del magnetotermico in prese da 16 A           | 0,5                                                  | 35                                                    |
| Terminals of the MCB in 32 A socket outlets                     | Morsetti del magnetotermico in prese da 32 A           | 0,5                                                  | 35                                                    |
| Terminals of the MCB in 40 A socket outlets                     | Morsetti del magnetotermico in prese da 40 A           | 0,5                                                  | 35                                                    |
| Terminals of the MCB in 63 A socket outlets                     | Morsetti del magnetotermico in prese da 63 A           | 0,5                                                  | 35                                                    |
| Internal heating terminal                                       | Terminale terra interna                                | 1                                                    | 4                                                     |

| CABLE GLAND /BLANKING ELEMENT TECHNICAL DATA: TIGHTENING TORQUE<br>DATI TECNICI PRESSACAVI E TAPPI: COPPIA SERRAGGIO |                                |                                                              |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Application                                                                                                          | Applicazione                   | Minimum tightening torque<br>Minima coppia di serraggio [Nm] | Maximum tightening torque<br>Massima coppia di serraggio [Nm] |
| Cable gland mounting M25x1,5                                                                                         | Pressacavo M25x1,5 (montaggio) | 4,2                                                          | ND                                                            |
| Cable gland mounting M32x1,5                                                                                         | Pressacavo M32x1,5 (montaggio) | 12                                                           | ND                                                            |
| Cable gland mounting M40x1,5                                                                                         | Pressacavo M40x1,5 (montaggio) | 9                                                            | ND                                                            |
| Cable gland on cable M25x1,5                                                                                         | Pressacavo M25x1,5 (su cavo)   | 4                                                            | ND                                                            |
| Cable gland on cable M32x1,5                                                                                         | Pressacavo M32x1,5 (su cavo)   | 8,5                                                          | ND                                                            |
| Cable gland on cable M40x1,5                                                                                         | Pressacavo M40x1,5 (su cavo)   | 10                                                           | ND                                                            |
| Blanking element                                                                                                     | Tappo                          | 6                                                            | ND                                                            |

The equipment shall be installed according to this instructions.  
This equipment is intended for fixed installing.  
It shall be installed in vertical position.

L'apparecchiatura deve essere installata conformemente alle presenti istruzioni.  
L'apparecchiatura è intesa per installazione fissa e deve essere installata in posizione verticale.

### 3. OVERALL DIMENSIONS AND MOUNTING POSITIONS INGOMBRI E POSIZIONI DI MONTAGGIO

| SOCKET OUTLET<br>PRESA INTERBLOCCATA | DISTRIBUTION BOARDS<br>QUADRI PRESE |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                     |

| Nominal<br>current<br><br>Corrente<br>Nominale<br>(A) | Poles<br>Poli    | Ø cable<br>Input<br>(Mm)<br>Ø cavo<br>Ingresso<br>( mm ) | A<br>( mm ) | B<br>( mm ) | C<br>( mm ) | D<br>( mm ) | E<br>( mm ) |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16                                                    | 2P+PE / 2P+T     | 12÷18                                                    | 380         | 159         | 335         | Ø25         | 319         |
|                                                       | 3P+PE / 3P+T     |                                                          |             | 164         |             |             |             |
|                                                       | 3P+N+PE / 3P+N+T |                                                          |             | 175         |             |             |             |
| 20 / 32                                               | 2P+PE / 2P+T     | 16÷25                                                    | 380         | 177         | 335         | Ø32         | 319         |
|                                                       | 3P+PE / 3P+T     |                                                          |             | 185         |             |             |             |
|                                                       | 3P+N+PE / 3P+N+T |                                                          |             |             |             |             |             |
| 40 / 63                                               | 2P+PE / 2P+T     | 16÷25                                                    | 423         | 203         | 370         | Ø32         | 354         |
|                                                       | 3P+PE / 3P+T     |                                                          |             |             |             |             |             |
|                                                       | 3P+N+PE / 3P+N+T |                                                          |             |             |             |             |             |

Sockets must be installed according to this instruction  
These sockets are intended for fixed use only.

Le prese interbloccate devono essere installate secondo questa istruzione.  
Questi prodotti sono intesi esclusivamente per installazione fissa

4. **ENTRIES INTO ENCLOSURES**  
**INGRESSI IN CUSTODIA**

| Enclosure Side<br><i>Lato della custodia</i>                          | Socket Outlet<br><i>Presa</i> |                      | Plane Holes<br><i>Fori piani</i> |                                                   | Cable Gland<br><i>Pressacavi</i> |                                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                       | In                            | Poles<br><i>Poli</i> | No.                              | Type<br><i>Tipo</i>                               | Type<br><i>Tipo</i>              | Clamping Range<br><i>Range di serraggio (mm)</i> | Product code<br><i>Codice prodotto (Schlemmer)</i> |
| Upward (main entry)<br><i>Superiore (ingresso preferenziale)</i>      | 16                            | 2P+PE / 2P+T         | 1                                | M25                                               | M25x1,5                          | 12-18                                            | 5507645                                            |
|                                                                       |                               | 3P+PE / 3P+T         |                                  |                                                   |                                  |                                                  |                                                    |
|                                                                       |                               | 3P+N+PE / 3P+N+T     |                                  |                                                   |                                  |                                                  |                                                    |
|                                                                       | 16 < In ≤ 32                  | 2P+PE / 2P+T         | 1                                | M32                                               | M32x1,5RED                       | 14-21                                            | F8033240E                                          |
|                                                                       |                               | 3P+PE / 3P+T         |                                  | M32                                               | M32x1,5                          | 16-25                                            | 5507647                                            |
|                                                                       |                               | 3P+N+PE / 3P+N+T     |                                  |                                                   |                                  |                                                  |                                                    |
|                                                                       | 40                            | 2P+PE / 2P+T         | 1                                | M32                                               | M32x1,5                          | 16-25                                            | 5507647                                            |
|                                                                       |                               | 3P+PE / 3P+T         |                                  |                                                   |                                  |                                                  |                                                    |
|                                                                       |                               | 3P+N+PE / 3P+N+T     |                                  |                                                   |                                  |                                                  |                                                    |
|                                                                       | 63                            | 2P+PE / 2P+T         | 1                                | M40                                               | M40x1,5RED                       | 16-26                                            | F8034040E                                          |
|                                                                       |                               | 3P+PE / 3P+T         |                                  | M40                                               | M40x1,5                          | 22-32                                            | 5507649                                            |
|                                                                       |                               | 3P+N+PE / 3P+N+T     |                                  |                                                   |                                  |                                                  |                                                    |
| Bottom (alternative entry)<br><i>Inferiore (ingresso alternativo)</i> | All<br><i>Tutti</i>           | All<br><i>Tutti</i>  | 1                                | Pg. 29<br>Or as Cable glands<br>O come pressacavi | /                                | /                                                | C018180                                            |

5. **GENERAL CONDITIONS FOR SAFE USE**  
**CONDIZIONI GENERALI PER UN USO SICURO**

Assembly and start-up must only be done by experienced and authorised personnel, according to the applicable code of practice, national rules and/or international standards and on the basis of these instructions

- Position the equipment so that they are easily accessible for cleaning and maintenance operations.
- Install the equipment as far away as possible from heat sources or areas subject to sudden temperature changes.
- Avoid zones where there is the risk of impact with moving parts when the impact energy could be higher than 7 J.
- Avoid covering the Enclosures with additional thickness of paint or other substances, including dust layers, so that heat dissipation reducing.
- POWER SUPPLY:** The SOCKET OUTLET must be powered by alternate current, in accordance with par. 2.
- The SOCKET OUTLET **must never be used with continuous current.**
- During installation ensure do not remove any blanking elements.
- Using of blanking elements shall be in accordance with this safety instruction

When the SOCKET OUTLET is used at the rated current, the SOCKET OUTLET must be connected with maximum cross-sectional area of the cables for connection required in clause 2 of this instructions.

During installation, using and maintenance, any potential electrostatic charging shall be avoided, for example by Protection of the product from direct dry airflow.

Montaggio e messa in servizio devono essere eseguiti solo da personale autorizzato ed esperto, in accordo allo stato dell'arte, regolamenti e leggi nazionali e/o norme internazionali e in osservanza di queste istruzioni.

- Posizionare l'apparecchio in modo tale da essere facilmente accessibili per operazioni di pulizia e manutenzione.
- Installare l'apparecchio il più lontano possibile da sorgenti di calore o zone soggette a sbalzi di temperatura.
- Evitare zone in cui vi sia il rischio di impatto con parti in movimento, quando l'energia di impatto potrebbe essere superiore a 7 J.
- Evitare di ricoprire la custodia con spessori aggiuntivi di vernici o altre sostanze, inclusi strati di polvere, tali da ridurre la dissipazione termica.
- ALIMENTAZIONE:** la presa deve essere alimentata in corrente alternata come previsto dal capitolo 2.
- La presa non deve mai essere alimentata in corrente continua.
- Durante l'installazione non devono essere rimossi i tappi
- L'uso dei tappi deve essere in accordo con le presenti istruzioni di sicurezza

Quando la presa è utilizzata alla corrente nominale, la stessa deve essere connessa con la massima sezione di cavo prevista al capitolo 2 della presente istruzione.

Durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione evitare situazioni che generino il possibile accumulo di carica elettrostatica, ad esempio proteggendo il prodotto dall'esposizione diretta a flussi d'aria secca.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DO NOT OPEN THE ENCLOSURE WHEN ENERGIZED</b><br/><b>DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT</b></p> <p>Before start-up the installation, verify that the enclosure is correct closed and positioned according to these instructions (see clause 2, 4 and 6).</p> | <p><b>NON APRIRE L'APPARECCHIO QUANDO IN TENSIONE</b><br/><b>NON APRIRE QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA</b></p> <p>Prima di iniziare l'installazione, verificare che la custodia sia chiusa in modo corretto e posizionata in accordo a queste istruzioni (si veda capitoli 2, 4 e 6)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. **SPECIFIC CONDITIONS FOR SAFE USE NECESSARY TO MAINTAIN THE TYPES OF PROTECTION**  
**CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'USO SICURO, NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEI MODI DI PROTEZIONE**

- Every screw shall be tightened with the torque according to this document (see clause 2), to :
  - maintain the degree of protection (IP code) and consequently the type of protection Ex "tb";
  - maintain the type of protection Ex "nR".
- Additional holes and/or entries into enclosure are not permitted in socket outlets, the only entries in the enclosure shall be made by Palazzoli (see the information reported in clause 3 of this document).
- Substitution of cable glands is allowed but only with components as in table "ENTRIES INTO ENCLOSURE" of clause 4.
- Changing type/manufacturer/model is permitted only if the cable gland is an Ex certified component with type of protection in accordance with the type of protection of the product
- The minimum degree of protection (IP code) of the entries into enclosure or cable glands shall be at least the same or higher than the degree of protection indicated on the equipment marking.
- Ogni vite deve essere serrata con coppia adeguata come da capitolo 2 sul presente documento per:
  - Mantenere il grado di protezione IP e conseguentemente il modo di protezione Ex "tb";
  - Mantenere il modo di protezione Ex "nR".
- Fori e/o ingressi aggiuntivi in custodia non sono permessi nelle prese, gli unici ingressi devono essere praticati da Palazzoli (vedi informazioni al capitolo 3 del presente documento). La sostituzione di pressacavi è permessa ma solo con i componenti indicate nella tabella INGRESSI IN CUSTODIA del capitolo 4.
- La sostituzione con pressacavi di altro modello/marca è possibile solo se in accordo con il modo di protezione del prodotto.
- Il minimo grado di protezione IP degli ingressi in custodia/pressacavi deve essere uguale o superiore al grado di protezione dichiarato sui dati di targa dell'apparecchiatura.

- For every entries into enclosure:
  - Use only cable glands provided in the Palazzoli equipment SOCKET OUTLET package.
- The mounting of the entries into enclosure or cable glands shall be in accordance to the following:
  - The mounting of cable glands provided in the Palazzoli SOCKET OUTLET package, shall be carried out with the tightening torque in accordance to clause 2 of this instructions.
  - The mounting of the cable glands and/or entries shall be carried out to maintain the types of protection of the equipment.
  - The tightening torque shall be applied on the lock nuts of the cable glands and/or entries, inside the enclosure. The parts of the cable glands and/or entries outside the enclosure shall be maintained in fixed position during the tightening operation to avoid any gaskets damage.
- Modifications to the internal components are not permitted**
- The terminal wiring connection shall be in accordance to the following:
  - Sheathed cables shall be used.
  - Use only cables in accordance with clause 2 of this instruction
  - Remove sheath only to the extent necessary to separate the conductors of the cable for connection to terminals.
  - Remove main insulation of the every single wire only to extent necessary to connect the conductor inside the terminals. No copper wire shall be out of the terminal.
  - Tighten the screw of the terminals with the tightening torque indicated in clause 2 of this document.
- For the 63 A product, the supply cable shall be heat resistant up to 105°C. If a normal cable is used, a proper insulating tubing shall be applied to the supply cable from the point of entrance to the terminal.
- Pay attention to the label with the prescription on the minimum temperature that the cable has to guarantee without damaging**
- The plug connection to the socket shall be in accordance to the following:
  - Operation must be done ensuring no explosive atmosphere is present.
  - Before insertion the switch should be in position 0
  - Open the cap and insert the plug completely
  - Tighten the screw ring until it is completely in closed position (mechanical stop) – no specific torque is required
  - Only when previous operations have been completed the switch can be operated to position 1.
- The plug disconnection to the socket shall be in accordance to the following:
  - Operation must be done ensuring no explosive atmosphere is present.
  - Before disconnection the switch should be operated in position 0
  - Rotate screw ring counterclockwise until it is completely free
  - Disconnect the plug
  - Close the cap and rotate the screw ring until it is completely in closed position – no specific torque is required
- Per ogni ingressi in custodia:
  - Utilizzare solo pressacavi forniti da Palazzoli nelle confezioni delle prese.
- Il montaggio degli ingressi in custodia/pressacavi deve rispettare quanto segue:
  - Il montaggio dei pressacavi presenti nella confezione della presa deve avvenire conformemente al capitolo 2 delle presenti istruzioni.
  - Il montaggio dei pressacavi presenti nella confezione della presa deve avvenire in modo da mantenere il modo di protezione dell'apparecchiatura
  - La coppia di serraggio deve essere applicata al dado del pressacavo/ingresso all'interno della custodia, mentre le parti esterne del pressacavo devono rimanere ferme durante il serraggio per evitare di danneggiare la guarnizione.
- La modifica di componenti interni è vietata**
- Per la connessione dei conduttori del cavo di alimentazione, si deve rispettare quanto segue:
  - Utilizzare solo cavi con guaina.
  - Utilizzare solo cavi secondo quanto previsto dal capitolo 2 del presente documento.
  - Rimuovere la guaina del cavo solo per lo stretto necessario a separare i conduttori ed effettuare le connessioni.
  - Rimuovere l'isolamento principale di ogni singolo conduttore del cavo, solo in misura necessaria per collegare il conduttore all'interno dei terminali. Nessun filo di rame nudo deve risultare fuori dal morsetto.
  - Serrare le viti dei morsetti con la coppia prescritta dal capitolo 2 del presente documento.
- Per la 63 A il cavo di alimentazione deve essere resistente a 105°C; in alternative una guaina protettiva appropriata deve essere applicata dal punto di entrata al morsetto.
- Prestare attenzione all'etichetta con le prescrizioni sulla minima temperatura che il cavo deve garantire senza danneggiarsi.**
- La connessione della spina alla presa deve essere fatta secondo le seguenti indicazioni:
  - L'operazione deve avvenire quando l'atmosfera esplosiva non è presente.
  - Prima dell'inserimento della spina l'interruttore deve essere in posizione 0.
  - Aprire il coperchietto e inserire la spina completamente.
  - Serrare la ghiera fino a posizione di completa chiusura (battuta meccanica) – non è richiesta una specifica coppia.
  - Solo dopo aver concluso le operazioni precedenti l'interruttore può essere portato in posizione 1.
- La disconnessione delle spina dalla presa deve avvenire secondo le seguenti indicazioni:
  - L'operazione deve avvenire quando l'atmosfera esplosiva non è presente.
  - Prima della disinserzione l'interruttore deve essere portato in posizione 0.
  - Ruotare la ghiera in senso antiorario fino a liberarla completamente
  - Disinserire la spina
  - Chiudere il coperchietto e serrare la ghiera fino a posizione di completa chiusura – non è richiesta una specifica coppia.

| TYPE OF SOCKET OUTLETS<br>TIPO DI PRESA | RATED CURRENT<br>CORRENTE NOMINALE      |                | TYPE OF PLUG<br>TIPO DI SPINA |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                         | GAS - GAS                               | DUST - POLVERE |                               |
| 16 A                                    | 16 A                                    | 16 A           | 16 A                          |
| 32 A                                    | 32A (20 A fuses)                        | 32 A           | 32 A                          |
| 40 A                                    | 40 A                                    | 40 A           | 63 A                          |
| 63 A                                    | 63 A (50A direct in distribution board) | 63 A           | 63 A                          |

**7. CONNECTIONS OF EARTHING OR BONDING CONDUCTORS.  
CONNESSIONE DEI CONDUTTORI DI MESSA A TERRA O DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE MASSE**

- The equipment does not require earthing.
- The equipment is provided with an internal connection terminal for earthing, for earthing of circuits load as required by relevant code of practice.
- The conductors must be equipped with ring terminal.
- Tighten the screw of the earthing terminal with the tightening torque indicated in clause 2 of this document.
- L'apparecchiatura non richiede messa a terra.
- L'apparecchiatura è provvista di morsetto di terra interno per la connessione del circuito di terra dell'impianto come previsto dalla regola d'arte.
- I conduttori devono avere terminale ad occhio.
- Il morsetto di terra deve essere serrato come da capitolo 2 del presente documento.

## 8. **INSTALLATION: STAND-ALONE SOCKET OUTLETS** **INSTALLAZIONE DELLE PRESE IN ESECUZIONE STAND ALONE**

In the stand alone configuration, no junction box is present and cables enter directly in the socket enclosure through the cable gland. Only the cable gland provided with the product shall be used (for substitution see clause 6). The socket shall be installed in vertical position with the switch above. Cable entrance is possible in two options:

- 1) Entrance from above (normal intended solution) with cable gland upward. In this option the blanking element below shall not be removed.
- 2) Entrance from below (alternative solution) with cable gland downward. To do so remove the blanking element and the cable gland; mount the blanking element on the above entrance and the cable gland below with torque as specified in clause 2.  
NOTE: the option 2 is allowed only if the socket is provided with metric blanking element; if it is with PG blanking element only option 1 is allowed.

Installation procedure:

- Unscrew the two top screws to unlock the socket cover and open it downwards as it is bracketed
- Fit the cable gland to the base box (see tightening torque given on clause 2)
- Fix the base box to the wall, using the special external holes
- Connect the power supply cable to the interlock switch terminals, after removing the transparent cover and paying particular attention to:
  - remove the indispensable minimum of cable sheath inside the box
  - strip the ends of the conductors and make sure that all the single wires are correctly inserted in the switch's terminals
  - do not tin the ends, fit tubular end terminals if necessary
  - insert the neutral conductor (light blue), if present, into the terminal marked with "N"
  - refit the transparent protection to the switch's terminals
  - tighten the terminals to the torque given on clause 2
- Correctly tighten the cable gland on the power supply cable (see tightening torque given on clause 2)

Fit the cover to the box (see tightening torque given on clause 2)

Nella configurazione stand alone, non è presente nessuna scatola di derivazione e l'ingresso dei cavi avviene direttamente nella custodia della presa attraverso il pressacavo. Deve essere utilizzato esclusivamente il pressacavo fornito insieme alla presa (per la sostituzione vedi capitolo 6). La presa deve essere installata in posizione verticale con l'interruttore verso l'alto.

Per l'ingresso cavi sono possibili due opzioni:

- 1) Ingresso dall'alto (soluzione preferenziale) con pressacavo sulla faccia superiore.  
Il tappo inferiore non deve essere rimosso.
- 2) Ingresso dal basso (soluzione alternativa) con pressacavo sulla faccia inferiore.  
Per realizzare questo ingresso rimuovere il tappo inferiore e il pressacavo; rimontare il tappo sulla faccia superiore e il pressacavo su quella inferiore con le coppie di serraggio previste al capitolo 2.  
NOTA: l'opzione 2 è possibile solo se la presa è fornita con tappo metrico: se è presente il tappo PG solo l'opzione 1 è permessa.

Procedura di installazione:

- Svitare le due viti superiori per sconnettere il coperchio dalla cassetta e aprirlo verso il basso in quanto incernierato.
- Inserire il pressacavo sulla cassetta (vedi coppie di serraggio al capitolo 2).
- Montare la cassetta a muro con gli appositi fori esterni.
- Connettere i cavi di alimentazione all'interruttore dopo aver rimosso la protezione trasparente ponendo attenzione a:
  - rimuovere il minimo indispensabile della guaina all'interno della scatola
  - avvolgere i trefoli assicurandosi che nessun filo singolo fuoriesca dal morsetto.
  - non stagnare il cavo; utilizzare capicorda se necessario
  - inserire il conduttore di neutro se presente nel morsetto marcato con "N"
  - riposizionare la protezione trasparente a copertura dei morsetti
  - serrare le viti dei morsetti con le coppie indicate nel capitolo 2
- Serrare il pressacavo sul cavo di alimentazione con la coppia prescritta al capitolo 2.

Connettere il coperchio alla cassetta avvitando le due viti superiori (coppie come da capitolo 2).

### 8.1. **ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR INSTALL OF SOCKET OUTLETS WITH FUSE** **REQUISITI ADDIZIONALI PER LE ESECUZIONI CON FUSIBILI**

Fuses are not included in the socket.  
It is customer responsibility to choose and install fuses according to the following table:

I fusibili non sono inclusi nella presa.  
E' responsabilità del cliente scegliere e installare fusibili secondo la seguente tabella:

| Socket outlet rated current on marking plate<br><i>Corrente nominale della presa come da marcatura [A]</i> | EPL      | Intended installing Zone<br><i>Zona di installazione</i> | Fuses characteristics<br><i>Caratteristiche dei fusibili</i> |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |          |                                                          | Type<br><i>Tipo</i>                                          | Admitted maximum rated current<br><i>Massima corrente nominale ammessa [A]</i> |
| 16                                                                                                         | Gc<br>Db | 2<br>21                                                  | 10,3 x 38 (gG)                                               | 16                                                                             |
| 20                                                                                                         | Gc       | 2                                                        | 14 x 51 (gG)                                                 | 20                                                                             |
| 32                                                                                                         | Db       | 21                                                       | 14 x 51 (gG)                                                 | 32                                                                             |
| 40                                                                                                         | Gc<br>Db | 2<br>21                                                  | 14 x 51 (gG)                                                 | 40                                                                             |
| 63                                                                                                         | Db       | 21                                                       | NDZ DIII (E33)                                               | 63                                                                             |

| WARNING<br>USE ONLY FUSES WITH MAXIMUM NOMINAL CAPACITY "In" NOT EXCEEDING THE MAXIMUM INDICATED ON THE LABEL OF THE SOCKET AND OF THE TYPE MENTIONED ON THE INSTRUCTIONS | ATTENZIONE<br>USARE SOLO FUSIBILI CON MASSIMA CAPACITA' NOMINALE "In" NON SUPERIORE AL MASSIMO INDICATO SULL'ETICHETTA DELLA PRESA E DEL TIPO INDICATO NELLE ISTRUZIONI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2. **ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR INSTALL OF SOCKET OUTLETS WITH MCB** **REQUISITI ADDIZIONALI PER PRESE CON MAGNETOTERMICO**

MCBs are provided with the socket and installed in it. No substitution and/or modification of internal components and of MCB is allowed.

Connection of the terminals of the incoming cables is made directly on the MCB's terminals.

MCBs installed in the sockets may be only of the following trademarks and models:

Gli interruttori magnetotermici sono forniti insieme alla presa installati sulla stessa. La sostituzione e/o modifica dei componenti interni e del magnetotermico non è ammessa.  
La connessione del cavo di alimentazione deve avvenire direttamente sui morsetti del magnetotermico.

I magnetotermici installati nelle prese possono essere solo delle seguenti marche e modelli:

| Table MCB selection<br>Tabella di selezione dei magnetotermici |                |               |        |        |                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|-------------------------------------------------|
| Socket rated current<br>Corrente nominale Presa<br>(A)         | Code<br>Codice | Poles<br>Poli | In (A) | Vn (V) | Curve<br>Curva | Short circuit current<br>Potere Interruzione kA |
| AEG                                                            |                |               |        |        |                |                                                 |
| 16                                                             | E92E C16       | 2P            | 16     | 400    | C              | 4,5                                             |
|                                                                | E93E C16       | 3P            |        |        |                |                                                 |
|                                                                | E94E C16       | 4P            |        |        |                |                                                 |
| 32                                                             | E92 C32        | 2P            | 32     | 400    | C              | 6                                               |
|                                                                | E93 C32        | 3P            |        |        |                |                                                 |
|                                                                | E94 C32        | 4P            |        |        |                |                                                 |
| 40                                                             | E93 C40        | 3P            | 40     | 400    | C              | 6                                               |
|                                                                | E94 C40        | 4P            |        |        |                |                                                 |
| 63                                                             | E93S C63       | 3P            | 63     | 400    | C              | 10                                              |
|                                                                | E94S C63       | 4P            |        |        |                |                                                 |
| ABB                                                            |                |               |        |        |                |                                                 |
| 16                                                             | S202M C16      | 2P            | 16     | 400    | C              | 4,5                                             |
|                                                                | S203M C16      | 3P            |        |        |                |                                                 |
|                                                                | S204M C16      | 4P            |        |        |                |                                                 |
| 32                                                             | S202M C32      | 2P            | 32     | 400    | C              | 6                                               |
|                                                                | S203M C32      | 3P            |        |        |                |                                                 |
|                                                                | S204M C32      | 4P            |        |        |                |                                                 |
| 40                                                             | S203 C40       | 3P            | 40     | 400    | C              | 6                                               |
|                                                                | S203 C40       | 4P            |        |        |                |                                                 |
| 63                                                             | S203M C63      | 3P            | 63     | 400    | C              | 10                                              |
|                                                                | S204M C63      | 4P            |        |        |                |                                                 |

Information on admitted backup systems, refer to ABB and AEG catalogues.

Per informazioni sulle protezioni di backup ammesse, consultare il catalogo ABB e AEG.

## 9. INSTALLATION: ASSEMBLED SOCKET OUTLETS INSTALLAZIONE: QUADRI PRESE

TAIS-EX socket outlets may be assembled in distribution boards of one and two sockets.  
The sockets shall be assembled with the specific set of junction boxes with blind cover:

Le prese interbloccate TAIS-EX possono essere assemblate a formare quadri prese di una o due prese.  
Per la realizzazione dei quadri prese si devono utilizzare apposite cassette di derivazione cieche:

| Contenitori - Boxes |                                     |                                                                  |              |              |              |              |              |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice<br>Code      | Dimensioni esterne<br>External size | Maximum power dissipation<br>Massima Potenza termica dissipabile |              |              |              |              |              |
|                     |                                     | Dust - Polvere                                                   |              |              | Gas - Gas    |              |              |
|                     |                                     | Tamb<br>40°C                                                     | Tamb<br>50°C | Tamb<br>65°C | Tamb<br>40°C | Tamb<br>50°C | Tamb<br>65°C |
| 532240EX            | 125x185x125                         | 18 W                                                             | 12W          | 6W           | 8 W          | 8W           | 6W           |
| 532242EX            | 250x185x125                         | 23 W                                                             | 22W          | 11W          | 8 W          | 7W           | 7W           |
| 532244EX            | 380x185x125                         | 25 W                                                             | 25W          | 23W          | 9 W          | 8W           | 8W           |

The protection rating and the consequent certification of the distribution board are guaranteed if the holes are drilled with the proper set of cup shaped milling cutters code 538410 (TAIS series) as per the instructions supplied with the junction box.

Il grado di protezione del quadro e conseguentemente la certificazione Ex dello stesso sono garantite solo se i fori sono praticati con frese appropriate codice 538410 (serie TAIS) come da istruzioni fornite con le scatole.

For enclosure/socket coupling Palazzoli fittings shall be used according to the following table:

Per l'accoppiamento presa/scatola devono essere utilizzati i raccordi della tabella seguente:

| Fittings selection table / tabella selezione raccordi |              |                       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Code<br>Codice                                        | Hole<br>Foro | Torque/Coppia<br>[Nm] |
| 538421EX                                              | M25          | 10-12                 |
| 538429EX                                              | M32          | 12-14                 |
| 538436EX                                              | M40          | 14-16                 |

The assembly of sockets and enclosures shall be assembled onto a rigid element. Palazzoli suggests the use of the TAIS SERIES Back plate in thermosetting (GRP) with guided system for the composition of distribution boards with socket-outlets and enclosures

Prese e scatole di derivazione devono essere montate su un elemento rigido. Palazzoli suggerisce l'utilizzo delle piastre basi in termoindurente della serie TAIS con sistema guidato di posizionamento per la composizione di quadri con prese e scatole di derivazione.

Due to temperature limits, possible configurations depend on socket type, nominal current and poles number: in the following table, typical configurations are shown. In case of different configurations from the ones in the table, the worst of the two sockets will be considered (e.g. 16A fuse+32A MCB will be considered as 2x32A MCB),

A causa dei limiti di temperatura, le possibili configurazioni dipendono dal tipo di presa, dal numero di poli e dalla corrente nominale. In caso di configurazioni diverse da quelle in tabella, si considererà la presa con caratteristiche più gravose: (es: . 16A fusibili+32A Magnetotermico sarà considerato come 2x32A Magnetotermico),

Inside the Junction Boxes is permitted:

- cable passage, with cross sectional areas and rating current in accordance with this instruction;
- connections made using terminals complying with EN 60947-7-1, EN 60947-7-2 and EN 60999-1. Only the installation of the terminals on omega rail is allowed;

All'interno delle scatole di derivazione è consentito:

- il passaggio cavi (cassetta infilaggio), nel rispetto di sezione e correnti nominali definite in queste istruzioni;
- effettuare collegamenti usando morsetti di derivazione, unicamente del tipo conforme a EN 60947-7-1, EN 60947-7-2 e EN 60999-1, da montarsi esclusivamente su barra omega;

- connections made using sparking devices such as RCDs, MCBs, relays, etc.. Only the installation the devices on DIN bars is allowed.  
Thermal power shall not exceed the maximum power posted in the table above.

The installation of the components listed above is permitted in accordance with the following:


- cable passage and terminals connections can be made, after installed power verification. Contact Palazzoli to the assessment of the installation and thermal calculation;
- before install sparking device, contact Palazzoli for correct design of the assembly.

- effettuare collegamenti usando componenti di tipo scintillante quali interruttori magnetotermici, differenziali, relè , ecc., da montarsi esclusivamente su barra DIN.

Devono essere rispettate le potenze massime dissipabili della cassetta come da tabella superiore.

L'installazione dei componenti elencati sopra, è consentito nel rispetto di quanto segue:

- passaggio cavi e morsetti possono essere installati, previa verifica delle potenze dissipate. Contattare Palazzoli per la conferma di installazione e calcolo termico;
- prima di installare componenti scintillanti, contattare Palazzoli per il corretto dimensionamento.

| Allowed sockets configurations<br>Configurazioni ammesse |                       |      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sockets type<br>Tipo di presa                            |                       |      |  |  |  |
| Gas<br>gas                                               | Fuse<br>Fusibili      | 16 A | Allowed<br>Ammessa                                                                | Allowed<br>Ammessa                                                                 | Allowed<br>Ammessa                                                                  |
|                                                          |                       | 20 A |                                                                                   | Not Allowed<br>Non ammessa                                                         |                                                                                     |
|                                                          |                       | 40 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          | MCB<br>Magnetotermico | 16 A | Allowed<br>Ammessa                                                                | Allowed<br>Ammessa                                                                 | Allowed<br>Ammessa                                                                  |
|                                                          |                       | 32 A |                                                                                   | Not Allowed<br>Non ammessa                                                         |                                                                                     |
|                                                          |                       | 40 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          | Direct<br>Diretta     | 16 A | Allowed<br>Ammessa                                                                | Allowed Ammessa                                                                    | Allowed<br>Ammessa                                                                  |
|                                                          |                       | 32 A |                                                                                   | Not Allowed<br>Non ammessa                                                         |                                                                                     |
|                                                          |                       | 50 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Dust<br>Polvere                                          | Fuse<br>Fusibili      | 16 A | Allowed<br>Ammessa                                                                | Allowed<br>Ammessa                                                                 | Allowed<br>Ammessa                                                                  |
|                                                          |                       | 32 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 40 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 63 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          | MCB<br>Magnetotermico | 16 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 32 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 40 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 63 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          | Direct<br>Diretta     | 16 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 32 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                          |                       | 63 A |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

Marking of the assembly will be the worst of the markings of the single sockets.

La marcatura del quadro prese sarà la peggiore delle marcature delle singole prese.

Terminals in the box must be in the exact number of the connected cables, do not leave unused terminals.

I morsetti nella scatola devono essere in numero uguale ai cavi da connettere, non lasciare morsetti inutilizzati.

#### 9.1. **ADDITIONAL INFORMATION FOR COMPONENTS USED IN ASSEMBLED SOCKET OUTLETS** **INFORMAZIONI ADDIZIONALI PER COMPONENTI UTILIZZATI IN QUADRI PRESE**

It is possible to use the interlocked sockets TAIS EX to build assemblies with the same marking as the sockets.

A special series of connection boxes with type of protection nR is needed together with a set of fittings.

Palazzoli boxes and fittings codes are listed in the following table:

E' possibile utilizzare le prese interbloccate TAIS EX per costruire quadri prese con le stesse marcature delle prese.

Per tali quadri è necessario usare le scatole di derivazione con modo di protezione nR e un set di raccordi.

I codici Palazzoli di scatole e raccordi sono elencati nella tabella che segue:

| Additional components for assemblies<br><i>Componenti aggiuntivi per quadri</i> |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 532240EX                                                                        | Connection box/scatola di derivazione. 125X185X125 ATEX |
| 532242EX                                                                        | Connection box/scatola di derivazione. 250X185X125 ATEX |
| 532244EX                                                                        | Connection box/scatola di derivazione. 380X185X125 ATEX |
| 538421EX                                                                        | Fittingraccordo M25                                     |
| 538429EX                                                                        | Fittingraccordo M32                                     |
| 538436EX                                                                        | Fitting raccordoM40                                     |
| 538410                                                                          | Set of drilling tools Set di frese a tazza              |
| 538800                                                                          | Backplate 1 socket Piastra di montaggio 1 presa         |
| 538802                                                                          | Backplate 2 sockets Piastra di montaggio 2 prese        |
| 838804                                                                          | Backplate 3 socket Piastra di montaggio 3 presa         |

Boxes are marked as Ex components. These boxes and fittings have been tested with the sockets in all the permitted configurations shown in this document.  
Therefore all configurations allowed are covered by the Ex certificate.  
For any other use of the boxes, please refer to the boxes instruction booklet.

Le scatole sono marcate come component Ex. Tali scatole e i raccordi sono stati testati congiuntamente alle prese in tutte le configurazioni ammesse illustrate nel presente documento.  
Pertanto tutte le configurazioni ammesse sono coperte dal certificato Ex.  
Per qualsiasi altro uso delle scatole si rimanda al libretto di istruzioni delle scatole.

The procedure for the construction of the assembly is as follows:

1. purchase a coupler for each socket to be connected; the coupler should be same size as the top hole of the socket (M25, M32 or M40)
2. purchase a set of tools suitable for drilling holes in the thermosetting material without damages; the use of Palazzoli tools 538410 is recommended
3. purchase an atex cable gland for cable entrance (or use the one provided with the sockets).
4. drill holes using the drill jig printed on the packaging box in the lower face of the box.
5. Drill the cable entry hole in the top face according to the cable gland chosen for cable entrance.
6. Assemble the socket with the box using the proper fitting applying the torque as in clause 9.
7. The socket and boxes assembly should be fixed to a rigid surface; the use of Palazzoli thermosetting backplates is recommended.
8. Mount entrance cable gland on the box and screw it on the cable applying a torque as in clause 2.
9. Close covers applying torques as in clause 2

La procedura per la costruzione del quadro:

1. Acquistare un raccordo per ogni presa che si vuole connettere; l'adattatore deve essere adatto al diametro del foro superiore della presa (M25, M32 o M40)
2. Acquistare un set di frese adatte alla foratura del termoindurente senza danneggiarlo; l'utilizzo del set di frese 538410 fornito da Palazzoli è raccomandato.
3. Acquistare un pressacavo atex per l'ingresso cavi (o utilizzare uno di quelli forniti con le prese)
4. Forare la cassetta sulla faccia inferiore usando la dima stampate sulla confezione delle cassette.
5. Forare la cassetta sulla faccia superiore per alloggiare il pressacavo scelto per l'ingresso cavi.
6. Assemblare le cassette e le prese con gli adattatori applicando la coppia di cui al capitolo 9.
7. Il quadro deve quindi essere fissato a una superficie rigida; l'utilizzo delle piastre di montaggio in termoindurente Palazzoli è raccomandato.
8. Montare il pressacavo sulla cassetta e serrare il cavo con coppie come da capitolo 2.
9. Chiudere i coperchi applicando coppie come da capitolo 2

## 10. CONDITION IN SERVICE, MAINTENANCE AND REPAIR

### CONDIZIONI DI SERVIZIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

#### 10.1. GENERALS

##### GENERALITA'

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspection and maintenance of the SOCKET OUTLET must only be carried out by experienced and authorised personnel, in accordance with the applicable code of practice, national rules and/or international standards (e.g. EN 60079-17) | Verifiche e manutenzioni sulle prese interbloccate TAIS EX di Palazzoli devono essere eseguite solo da personale di riconosciuta esperienza ed autorizzato, in accordo con la regola dell'arte, regolamenti nazionali e/o norme internazionali applicabili (es. EN 60079-17) |
| Repair of the SOCKET OUTLET Palazzoli is not allowed. Contact Palazzoli for repair of the product.                                                                                                                                     | La riparazione delle prese interbloccate TAIS EX di Palazzoli non è permessa. Contattare Palazzoli per la riparazione.                                                                                                                                                       |
| <b>WARNING!!</b><br>The components upon which the types of protection depends must be verified during service                                                                                                                          | <b>ATTENZIONE!!</b><br>I componenti da cui dipende il modo di protezione devono essere verificati in servizio                                                                                                                                                                |
| <b>WARNING!!</b><br>DO NOT OPEN THE ENCLOSURE AND DON'T MAKE MAINTENANCE WHEN ENERGIZED<br>DO NOT OPEN AND DON'T MAKE MAINTENANCE WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT                                                          | <b>ATTENZIONE!!</b><br>NON APRIRE L'APPARECCHIO E NON ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE QUANDO IN TENSIONE<br>NON APRIRE E NON ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA                                                      |

#### 10.2. FUSE REPLACEMENT

##### SOSTITUZIONE FUSIBILI

- open the interlock setting the reference on the actuating member to "0"  
- open the enclosure  
- remove the blown fuses and replace them with the same type as per the characteristics given in clause 8.1  
- close the fuse holder according to the instruction  
**Before re-closing the case, thoroughly check there are no layers of dust on the inside. If this is the case, they must be removed.**  
- close the enclosure and fix it with the screws (see tightening torque given on clause 2).

- aprire l'interblocco posizionando la manovra su "0"  
- aprire la custodia  
- rimuovere i fusibili bruciati e rimpiazzarli con nuovi aventi le stesse caratteristiche come da paragrafo 8.1.  
- richiudere il portafusibili secondo istruzioni  
**Prima di chiudere la custodia controllare attentamente che non vi siano accumuli di polvere all'interno della custodia. In caso questi devo essere rimossi.**  
- chiudere il coperchio e avvitare le due viti (vedi coppie di serraggio al capitolo 2).

#### 10.3. RESET THE MCB

##### RESET DEL MAGNETOTERMICO

|                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WARNING!</b><br>Before resetting the switch make sure that the reason for the switch cutting out has been solved | <b>ATTENZIONE!</b><br>Prima di resettare l'interruttore assicurarsi che le cause dell'intervento siano state risolte. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- if the MCB has shut down the voltage, you can see the actuating member of the socket outlet in "I" position, but the load connected to the socket outlet is not powered;  
- turn the actuating member to the "0" position;  
- Re-close the MCB switch turning the actuating member back to "I".

- se il magnetotermico è intervenuto, l'indicatore della manovra può rimanere su "I", ma il carico è stato sconnesso.  
- ruotare la manovra sulla posizione "0";  
- Richiudere il magnetotermico portando la manovra in posizione "I";

#### 10.4. MAINTENANCE MANUTENZIONE

Maintenance is required to guarantee the level of protection provided by the types of protection of this equipment. Periodical verifications are required. The following operations shall be carried out with the frequency indicated in the table.

Sono richiesti operazioni di manutenzione al fine di garantire il livello di protezione fornito dai modi di protezione con cui questa apparecchiatura è realizzata. Sono richieste verifiche periodiche. Le operazioni di seguito indicate devono essere eseguite con la frequenza riportata in tabella.

| Operation required<br>Operazione                                                                                                                                                                                                                            | Frequency<br>Frequenza                                                                                                                                                                                    | Action<br>Azione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Check that the gaskets<br>- are not damaged, are in place the thickness is not compromised by compression<br><i>Controllare che le guarnizioni, non siano danneggiate, siano in corretta posizione, abbiano spessore non compromesso dalla compressione</i> | Each time the enclosure is opened and reclosed<br><i>Ogni volta la custodia viene aperta e richiusa</i>                                                                                                   | In case of fault contact manufacturer for substitution<br><i>In caso di guasto contattare il costruttore per il ricambio</i>                                                                                                                                                                         |
| Check that the screws are in place, free of corrosion<br><i>Controllare che le viti siano in corretta posizione e non corroso</i>                                                                                                                           | Each time the enclosure is reclosed<br><i>Ogni volta la custodia viene aperta e richiusa</i>                                                                                                              | In case of fault contact manufacturer for substitution<br><i>In caso di guasto contattare il costruttore per il ricambio</i>                                                                                                                                                                         |
| Check that the screws are tight with correct torque<br><i>Controllare che le viti siano serrate con la corretta coppia</i>                                                                                                                                  | Annually and each time the enclosure is opened and reclosed<br><i>Annualmente e ogni volta la custodia viene aperta e richiusa</i>                                                                        | Tight with the torque according to this document (see clause 2)<br><i>Serrare le viti con la coppia indicata in capitolo 2.</i>                                                                                                                                                                      |
| Check the security of entries and/or cable glands<br><i>Controllare la sicurezza di ingressi e pressacavi</i>                                                                                                                                               | Annually each time the enclosure is opened and reclosed<br><i>Annualmente e ogni volta la custodia viene aperta e richiusa</i>                                                                            | In case of fault and the substitution is necessary, the choice of components according to clause 3 and 5 of this document<br><i>In caso di guasto e necessità di sostituzione, scegliere i componenti come da capitoli 3 e 5 del presente documento.</i>                                             |
| In zone with presence of combustible dusts, check if a dust layer is present on upper and plane surfaces<br><i>In zone ove è presente polvere combustibile, controllare se uno strato di polvere è presente sulle superfici superiori.</i>                  | Depending on the frequency of dust deposits<br><i>In funzione della frequenza della formazione di depositi.</i>                                                                                           | Clean periodically the surfaces and remove the dust layer. In case of frequent deposit limiting the thickness of the layer to less than 5 mm<br><i>Pulire periodicamente rimuovendo lo strato di polvere. In caso di depositi frequenti limitare lo spessore del deposito a meno di 5 mm.</i>        |
| Check the condition of the enclosure:<br>(enclosure is not damaged)<br><i>Controllare le condizioni della custodia (non danneggiata)</i>                                                                                                                    | Each time the enclosure is opened and reclosed<br>Annually<br>In case of impact<br><i>Annualmente e ogni volta la custodia viene aperta e richiusa</i><br><i>In caso di impatto</i>                       | In case of fault contact manufacturer for substitution<br><i>In caso di guasto contattare il costruttore per la sostituzione.</i>                                                                                                                                                                    |
| Restricted breathing testing of the interlocked socket-outlets according to clause 10.5<br><i>Prova di respirazione limitata secondo procedura illustrate nel paragrafo 10.5</i>                                                                            | - Frequency (according to IEC 60079-17):<br>o after installation <i>dopo installazione</i><br>o during maintenance with frequency at least six month <i>durante la manutenzione massimo ogni sei mesi</i> | In case of fault substitute gaskets or the cable glands and perform a new test.<br>If problem cannot be solved contact manufacturer.<br><i>In caso di guasto sostituire le guarnizioni e/o i pressacavi e ripetere il test.</i><br><i>In caso di nuovo esito negativo contattare il costruttore.</i> |

#### 10.5. RESTRICTED BREATHING TEST INSTRUCTIONS PROVA DI RESPIRAZIONE LIMITATA

As test port the plug-socket joint part of enclosure shall be used to carry out the Test of restricted-breathing properties.

For conducting the test a special plug as "restricted-breathing test plug" shall be used (see below for Palazzoli product code)

- Test procedure (according to EN 60079-15):

- o The test shall be conducted without presence of explosive atmosphere
- o The testing plug shall be in accordance with type of socket of the socket outlet installed
- o Insert the plug in accordance with clause 6 and tighten the screw ring until the final fixed position (no particular torque is specified as long as the rotation is complete)
- o Connect the pressure air circuit to the test plug by a dedicated pipe on the plug
- o Verify that any sealed component is tightened in accordance with this instruction
- o Apply a negative pressure of 3 kPa (3 mbar).
- o Stop the application of the negative pressure
- o Verify that the time interval required for return to half the initial value shall be not less than 90 s

Come punto di test di respirazione limitata si deve utilizzare la bocca presa. Per l'esecuzione del test una speciale attrezzatura "finta spina" deve essere usata (vedi sotto per la scelta del prodotto Palazzoli)

- Procedura di test (secondo EN 60079-15):

- o Condurre il test in assenza di atmosfera esplosiva
- o Scegliere la spina di test in funzione del tipo di presa
- o Inserire la spina di test come da capitolo 6 e serrare la ghiera fino a posizione finale (non è prescritta una specifica coppia di serraggio)
- o Connettere il circuito aria alla spina di test con apposito tubo
- o Verificare che tutti i componenti siano correttamente serrati come da presente istruzione
- o Applicare una pressione negativa di 3 kPa (3 mbar).
- o Fermare l'applicazione della pressione negativa
- o Verificare che l'intervallo di tempo richiesto per tornare alla metà della pressione iniziale non sia meno di 90 secondi.



| Rated current sockets<br>Corrente nominale prese | Poles number<br>Numero poli            | Palazzoli Code<br>Codice Palazzoli |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 16 A                                             | 2P+ PE / 2P+T                          | 478126                             |
|                                                  | 3P+PE / 3P+T                           | 478136                             |
|                                                  | 3P+N+PE / 3P+N+T                       | 478146                             |
| 20 A / 32 A                                      | 2P+PE/2P+T/3P+PE/3P+T                  | 478206                             |
|                                                  | 3P+N+PE / 3P+N+T                       | 478246                             |
| 40 A / 63 A                                      | 2P+PE/3P+PE/3P+N+PE / 2P+T/3P+T/3P+N+T | 478306                             |



Il sottoscritto, Dr. Ing. Luigi Moretti, rappresentante il seguente costruttore  
The undersigned, Dr. Ing. Luigi Moretti, representing the following manufacturer

**Palazzoli S.p.A.**

25128 - BRESCIA – Italy – Via F. Palazzoli, 31

Tel. +39 30 2015.1 - Fax +39 30 2015.217

<http://www.palazzoli.it> - E-mail: [palazzoli@palazzoli.it](mailto:palazzoli@palazzoli.it)

Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti:  
Hereby declare, under the own sole responsibility, that the products:

**PRESE INTERBLOCCATE in contenitore termoindurente serie TAIS-EX**  
**INTERLOCKED SOCKETS in thermosetting enclosure TAIS-EX series**

Con le seguenti principali caratteristiche / With the following main features:

| Descrizione / Description                                                                           | Codice / Code                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prese interbloccate in contenitore termoindurente<br>Interlocked sockets in thermosetting enclosure | Vedi pagg. 2-3 delle Istruzioni di sicurezza rev. 04 (2018/12)<br>See pages 2-3 of the Safety instruction rev. 04 (2018/12)                                                                                                                         |
| CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Data                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe Isolamento / Insulating class                                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura ambiente / Ambient Temperature range                                                    | Vedi pag. 4 delle Istruzioni di sicurezza rev. 04 (2018/12)<br>See page 4 of the Safety instruction rev. 04 (2018/12)                                                                                                                               |
| Grado di protezione (codice IP) / Degree of protection (IP code)                                    | IP66                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale / Rated Voltage                                                                   | >50 V up to 500 V c.a.; 110/230/400/500V c.a.                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale / Rated Current                                                                   | 16 - 20 - 32 - 40 - 63 A                                                                                                                                                                                                                            |
| Frequenze / Frequencies                                                                             | 50-60Hz (all types other than the models declared for hour reference 10h - tutte le versioni tranne quelle con riferimento orario 10h)<br>100-300 Hz (only for types declared for hour reference 10h – solo per modelli con riferimento orario 10h) |
| Poli / Poles                                                                                        | 2P+PE, 3P+PE, 3P+N+PE / 2P+T, 3P+T, 3P+N+T                                                                                                                                                                                                          |

Soddisfa i Requisiti definiti dalle seguenti Direttive / Satisfies the Requirements defined by following Directives:

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 2014/34/UE | ATEX                                                       |
| 2014/30/UE | EMC (Only MCB versions / Solo versioni con Magnetotermico) |
| 2011/65/UE | RoHS / RoHS                                                |
| 2012/19/UE | RAEE / WEEE                                                |

and that the harmonized standards and/or technical specifications listed at the following page, have been applied.  
e che sono state applicate tutte le norme armonizzate e/o specifiche tecniche indicate nella pagina seguente.

**Marcatura dei prodotti / product marking**

|                                                                                          |                                                                                     |          |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
|  0051 |  | II 3G 2D | Ex nR IIC T5/T6 Gc<br>Ex tb IIIC T 80/...140°C Db |
|  0051 |  | II 2D    | Ex tb IIIC T 115°C Db                             |

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l'apparecchiatura è oggetto del certificato di esame UE del tipo (allegato III) N.:  
According to Directive 2014/34/EU, above mentioned equipment is subject of EU-type examination certificate (annex III) No.

|                                                    |                             |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prese singole</b><br><b>Stand alone sockets</b> | <b>TÜV IT 13 ATEX 049 X</b> | emesso da / issued by: TÜV ITALIA S.r.l.<br>Via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 20099 Sesto San Giovanni (MI)<br>Organismo Notificato N. / Notified Body No.: 0948 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Product notification No:

Notifica di prodotto N°: IMQ 07 ATEXQ 001

Notified body involved in the Production control stage:

Organismo notificato designato al controllo della Produzione:

IMQ - via Quintiliano, 43 (MI) ITALY - N. 0051

Brescia, 2023-09-04

Il Legale Rappresentante

**Palazzoli S.p.A.**

Presidente e C.D.

(Dr. Ing. LUIGI MORETTI)

**Norme armonizzate e/o specifiche tecniche applicate**
*Harmonized standards and/or technical specifications applied*
**Directive 2014/34/EU**
*Direttiva 2014/34/UE*

| Standard<br>Norma       | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN IEC 60079-0:2018 (*) | Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements<br><i>Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali</i>                                                                                       |
| EN 60079-15:2010        | Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n"</i>                                                                    |
| EN 60079-31:2014        | Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili</i> |

**In addition, to cover the requirement of par. 6.1 of EN IEC 60079-0 (safety standards)**
*In aggiunta, per coprire il requisito del par. 6.1 della EN IEC 60079-0 (norme di sicurezza)*

| Standard<br>Norma                                               | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60309-1:1999<br>EN 60309-1/A1: 2007<br>EN 60309-1/A2:2012    | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes Part 1: General requirements<br><i>Spine e prese per uso industriale Parte 1: Prescrizioni generali</i>                                                                                                                                           |
| EN 60309-2:1999<br>EN 60309-2/A1:2007<br>EN 60309-2/A2:2012     | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories<br><i>Spine e prese per uso industriale Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici</i> |
| EN 60309-4:2007<br>EN 60309-4/A1:2012                           | Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock<br><i>Spine e prese per uso industriale Parte 4: Prese fisse e mobili con interruttore, con e senza dispositivo d'interblocco</i>                                      |
| EN 60947-2:2006 (*)<br>EN 60947-2/A1:2009<br>EN 60947-2/A2:2013 | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers<br><i>Apparecchiature a bassa tensione — Parte 2: Interruttori automatici</i>                                                                                                                                                              |

**(\*): Only MCB versions / Solo versioni con Magnetotermico**
**Directive 2014/30/EU**
*Direttiva 2014/30/UE*

| Standard<br>Norma                                               | Title<br>Titolo                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60947-2:2006 (*)<br>EN 60947-2/A1:2009<br>EN 60947-2/A2:2013 | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers<br><i>Apparecchiature a bassa tensione — Parte 2: Interruttori automatici</i> |

**(\*): Only MCB versions / Solo versioni con Magnetotermico**
**Directive 2011/65/EU**
*Direttiva 2011/65/UE*

| Standard<br>Norma | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 63000:2018     | Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances<br><i>Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose</i> |

**In addition, the products covered by this declaration are in conformity with the following IEC standards:**
*I prodotti oggetto della presente dichiarazione sono in oltre conformi alle seguenti norme IEC:*

| IEC standard<br>Norme IEC | ed. | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60079-0:2017          | 7.0 | Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements<br><i>Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali</i>                                                                                                         |
| IEC 60079-15:2010         | 4.0 | Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n"</i>                                                                                      |
| IEC 60079-31:2013         | 2.0 | Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili</i> |

**NOTA (\*):**

È stata effettuata un'analisi comparativa tra le edizioni della norma armonizzata EN 60079-0 qui indicata e la versione indicata nel certificato di esame CE/UE del Tipo. L'analisi ha evidenziato il fatto che i cambiamenti introdotti dalla nuova versione dei suddetti documenti non riguardano in nessun modo e per nessun aspetto i prodotti coperti dalla presente dichiarazione, per questo motivo la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva ATEX 2014/34/UE rimane valida.

**NOTE (\*):**

A comparative analysis was carried out between the editions of the harmonized standard EN 60079-0 here indicated and the version indicated in the EC/EU Type examination certificate. The analysis has shown that the changes introduced by the new version of the aforementioned document do not concern in any way or for any aspect the products covered by this declaration, for this reason the presumption of conformity with the essential safety requirements of the ATEX Directive 2014/34/EU is still valid.

Il sottoscritto, Dr. Ing. Luigi Moretti, rappresentante il seguente costruttore  
The undersigned, Dr. Ing. Luigi Moretti, representing the following manufacturer

**Palazzoli S.p.A.****25128 - BRESCIA – Italy – Via F. Palazzoli, 31****Tel. +39 30 2015.1 - Fax +39 30 2015.217****<http://www.palazzoli.it> - E-mail: [palazzoli@palazzoli.it](mailto:palazzoli@palazzoli.it)**

Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti:

Hereby declare, under the own sole responsibility, that the products:

**QUADRI A PRESE INTERBLOCATE in contenitore termoindurente serie TAIS-EX**  
**INTERLOCKED SOCKETS ASSEMBLIES in thermosetting enclosure TAIS-EX series**

Con le seguenti principali caratteristiche / With the following main features:

| Descrizione Description                                                                                                 | Codice Code                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadri a prese interbloccate in contenitore termoindurente<br>Interlocked sockets assemblies in thermosetting enclosure | Vedi codici a pagg. 2-3 delle Istruzioni di sicurezza rev. 04 (2018/12)<br>assiemati secondo quanto previsto al paragrafo 9 delle stesse<br>istruzioni.<br>See codes of pages 2-3 of the Safety instruction rev. 04 (2018/12)<br>assembled according to clause 9 of the instructions. |

**CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Data**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe Isolamento / Insulating class                             | II                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente / Ambient Temperature range                 | Vedi pag. 4 delle Istruzioni di sicurezza rev. 04 (2018/12)<br>See page 4 of the Safety instruction rev. 04 (2018/12)                                                                                                                                     |
| Grado di protezione (codice IP) / Degree of protection (IP code) | IP66                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale / Rated Voltage                                | >50 V up to 500 V c.a.; 110/230/400/500V c.a.                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente nominale / Rated Current                                | 16 - 20 - 32 - 40 - 63 A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenze / Frequencies                                          | 50-60Hz (all types other than the models declared for hour reference<br>10h - tutte le versioni tranne quelle con riferimento orario 10h)<br>100-300 Hz (only for types declared for hour reference 10h – solo per<br>modelli con riferimento orario 10h) |
| Poli / Poles                                                     | 2P+PE, 3P+PE, 3P+N+PE / 2P+T, 3P+T, 3P+N+T                                                                                                                                                                                                                |

Soddisfa i Requisiti definiti dalle seguenti Direttive / Satisfies the Requirements defined by following Directives:

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 2014/34/UE | ATEX                                                       |
| 2014/30/UE | EMC (Only MCB versions / Solo versioni con Magnetotermico) |
| 2011/65/UE | RoHS / RoHS                                                |
| 2012/19/UE | RAEE / WEEE                                                |

and that the harmonized standards and/or technical specifications listed at the following page, have been applied.  
e che sono state applicate tutte le norme armonizzate e/o specifiche tecniche indicate nella pagina seguente.

**Marcatura dei prodotti / product marking**

|                                                                                          |                                                                                     |          |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
|  0051 |  | II 3G 2D | Ex nR IIC T5/T6 Gc<br>Ex tb IIIC T 80/...140°C Db |
|  0051 |  | II 2D    | Ex tb IIIC T 115°C Db                             |

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l'apparecchiatura è oggetto del certificato di esame UE del tipo (allegato III) N.:  
According to Directive 2014/34/EU, above mentioned equipment is subject of EU-type examination certificate (annex III) No.:

|                                          |                             |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quadri prese</b><br><b>Assemblies</b> | <b>TÜV IT 13 ATEX 051 X</b> | Emesso da / issued by: TÜV ITALIA S.r.l.<br>Via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 20099 Sesto San Giovanni (MI)<br>Organismo Notificato N. / Notified Body No.: <b>0948</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Product notification no:

Notifica di prodotto n°: **IMQ 07 ATEXQ 001**


Notified body involved in the Production control stage:

Organismo notificato designato al controllo della Produzione:

Brescia, 2023-09-04

**IMQ - via Quintiliano, 43 (MI) ITALY - N. 0051**

Il Legale Rappresentante

**Palazzoli S.p.A.****Presidente e C.D.****(Dr. Ing. LUIGI MORETTI)**

**Norme armonizzate e/o specifiche tecniche applicate***Harmonized standards and/or technical specifications applied***Directive 2014/34/EU***Direttiva 2014/34/UE*

| Standard<br>Norma       | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN IEC 60079-0:2018 (*) | Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements<br><i>Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali</i>                                                                                       |
| EN 60079-15:2010        | Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n"</i>                                                                    |
| EN 60079-31:2014        | Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili</i> |

**In addition, to cover the requirement of par. 6.1 of EN IEC 60079-0 (safety standards)***In aggiunta, per coprire il requisito del par. 6.1 della EN IEC 60079-0 (norme di sicurezza)*

| Standard<br>Norma | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 61439-1:2011   | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies<br>Part 1: General rules<br><i>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)</i><br><i>Parte 1: Regole generali</i>                                 |
| EN 61439-2:2011   | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies<br>Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies<br><i>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)</i><br><i>Parte 2: Quadri di potenza</i> |

**Directive 2014/30/EU***Direttiva 2014/30/UE*

| Standard<br>Norma | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 61439-1:2011   | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies<br>Part 1: General rules<br><i>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)</i><br><i>Parte 1: Regole generali</i>                                 |
| EN 61439-2:2011   | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies<br>Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies<br><i>Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)</i><br><i>Parte 2: Quadri di potenza</i> |

**Directive 2011/65/EU***Direttiva 2011/65/UE*

| Standard<br>Norma | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 63000:2018     | Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances<br><i>Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose</i> |

**In addition, the products covered by this declaration are in conformity with the following IEC standards:***I prodotti oggetto della presente dichiarazione sono in oltre conformi alle seguenti norme IEC:*

| IEC standard<br>Norme IEC | ed. | Title<br>Titolo                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60079-0:2017          | 7.0 | Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements<br><i>Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali</i>                                                                                                         |
| IEC 60079-15:2010         | 4.0 | Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n"</i>                                                                                      |
| IEC 60079-31:2013         | 2.0 | Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"<br><i>Atmosfere Esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili</i> |

**NOTA (\*):**

È stata effettuata un'analisi comparativa tra le edizioni della norma armonizzata EN 60079-0 qui indicata e la versione indicata nel certificato di esame CE/UE del Tipo. L'analisi ha evidenziato il fatto che i cambiamenti introdotti dalla nuova versione dei suddetti documenti non riguardano in nessun modo e per nessun aspetto i prodotti coperti dalla presente dichiarazione, per questo motivo la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva ATEX 2014/34/UE rimane valida.

**NOTE (\*):**

A comparative analysis was carried out between the editions of the harmonized standard EN 60079-0 here indicated and the version indicated in the EC/EU Type examination certificate. The analysis has shown that the changes introduced by the new version of the aforementioned document do not concern in any way or for any aspect the products covered by this declaration, for this reason the presumption of conformity with the essential safety requirements of the ATEX Directive 2014/34/EU is still valid.