

Palazzoli spa

Brescia - Italy

data

21/07/2010

d. P.S.

v.

scala

tol. non quotate

trattamento

disegno

voce

modello

tabella

codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

cod. P604107

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE

RDF= 0,4

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA

Icc= 6kA

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA

In= 32A

TENSIONE NOMINALE Un

V= 380V-415V

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 61439-1: 2011

FREQUENZA NOMINALE fn

HZ= 50/60

SISTEMA DI NEUTRO

TNS

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

3P+N

380-415V

50-60Hz

1

2

3

INT. AUT. TERMO-MAGN. 32A 4P 6KA

BLOCCO DIFFERENZIALE

32A 4P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA

LAMPADA

NEON 220V

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 4mmq

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 3P+T 32A

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

380/415V 6h

ST

Id

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

380/415V 6h

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 3P+T 32A

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

25/07/2019

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI